


**BERKER K.1 Radio Touch DAB+ polarweiß glänzend**
**Art. Nr. 29847009**

- Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige
- Beleuchtetes Touch-Grafikdisplay mit Uhrzeit- und Datumsanzeige, Senderspeicher
- Bedienung über Sensorflächen des Touch-Displays, Einschalten mit letztem Sender
- Externer Audioeingang: AUX IN; z. B. für Bluetooth-Empfänger
- Wecker mit Schlummerfunktion Schlaf-Timer
- Max. 2 Lautsprecher mit einer Impedanz: 4 – 8 Ω
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: Up

Radio Touch UP DAB+ K.x polarweiss glänzend. Radio Touch DAB+ zum Empfang von digitalen DAB+- oder analogen UKW-Sendern mit RDS-Anzeige zur Montage in Unterputz-Gerätedose nach DIN 49073 oder Aufputz-Gehäuse. Radiomodul Anschluss: Betriebsspannung, Nebenstelleneingang für Ein-/Ausschaltung, 2x Lautsprecher für rechts/links, AUX IN für externe Audioquellen, Wurf-Antennenanschluss und Radio-Aufsatz Buchse für das Touch Display. Radio Touch Funktionen: 6 Symbol-Tasten für Ein-/Ausschalten, Bedienungsebene zurückspringen, scrollen/Wert hoch/runter und Lautstärke +/- . Die Symbol-Tastfunktionen oder die Display-Bedienungsfunktionen ermöglichen den Abruf von Senderspeicher (8 Sendeplätze jeweils für UKW oder DAB+), Uhrzeit-/Datumsanzeige, Wecker Funktionen, Timer/Countdown, Sprache, Beleuchtung, AUX oder Sound. Dazu werden über die Tasten die Sendersuchläufe gestartet. Das Radio verfügt über einen speziellen Hotelmode, in dem die Bedienung des Gerätes eingeschränkt ist. Hinweis: Ein notwendige Lautsprecher, Gerätedosen oder AP-Gehäuse und der Design-Rahmen sind nicht enthalten. Ein zweiter Lautsprecher und eine Wurf-Antenne (Empfehlung l = 75 cm für FM, l = 40 cm für DAB+) zur Empfangsverbesserung kann optional angeschlossen werden.

**Technische Information**

Anzahl der Weckzeiten	1
Funkuhr	Ja
Produktgruppe	Radio
CD-Player	Nein
Anzeigeart	digital
DAB+	Ja
Internet-Radio	Nein
KW-Empfänger	Nein
LW-Empfänger	Nein
Schalterprogramm	K.1

MW-Empfänger	Nein
UKW-Empfänger	Ja
Anzahl der Speicherplätze	16
RDS	Ja
Stromversorgung	Stromnetz
Mit Netzteil	Ja
Farbe	polarweiß glänzend
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
EAN	4011334528913

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	28850000	Deckeneinbau-Lautsprecher Ø 80 mm
Zubehör	28850001	Deckeneinbau-Lautsprecher Ø 140 mm
Zubehör	XXXX-001	Up Lautsprecher 4 Ω: 2882xx
Zubehör	XXXX-002	Deckeneinbau-Lautsprecher: 288500xx
Zubehör	XXXX-003	Halogenspot-Lautsprecher HLS 51: 1060 0500 00100
Zubehör	XXXX-004	Exciter X 32: 1300 3200 00400
Zubehör	XXXX-005	Außen-Lautsprecher Mini 4: 1011 0203 00800