


BERKER KNX-RF S.1/B.x Wandsender 1fach flach anthrazit matt
Art. Nr. 85655285

- Wandsender für Berker KNX-RF Produkte
- Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten
- Quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster-Schließer
- Integration in KNX mittels KNX Medienkoppler
- 2 Bedienflächen als Tasten oder Wippe konfigurierbar
- Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen mit Schrauben
- Batterieversorgt, Type CR 2430
- Montageart: Up

3 V= Batterie-Lebensdauer ca. 5 Jahre Funk-Sendefrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX-Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfänger-Kategorie 2 Funk-Kanäle 2 quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger Funk-Sendeleistung

Technische Information

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Bussystem KNX-RF (Funk) | Ja |
| Technologie | KNX-RF |
| Montageart | Aufputz |
| Funk bidirektional | Ja |
| Montageart | Unterputz |
| Mit Busankopplung | Ja |
| Ausführung | Wandsender komplett |
| Ausführung | Wandsender komplett |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Schalterprogramm | S.1/B.3/B.7 |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7021 |
| Transparent | Nein |
| Farbe | anthrazit matt |
| Produktgruppe | Wandsender flach |
| EAN | 4011334370420 |