


BERKER .net Relais-Schalteinsatz 1fach Up
Art. Nr. 85121200

- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W
- 230 V LED-Lampen: 440 W
- Dimmbare Energiesparlampen: 440 W
- Dimmbare, konventionelle/elektronische Trafos: 1500 VA/1500 W
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: Up

Relais-Einsatz, niedriger Eigenenergiebedarf, auch als Tast-Relaisschalter einsetzbar, mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung bzw. Bewegungsmelder Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen.

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement
Montageart	Unterputz
Ausführung	Relais und HLK-Relais
Nebenstelleneingang	Ja
Lichtwertspeicher	Nein
Verwendbar mit Taste	Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein
Verwendbar mit Funktaste	Ja
Ausführung	eckiger Tragring

Verwendbar mit IR-Taste	Nein
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Oberflächenschutz	sonstige
Transparent	Nein
Nennspannung	230 V
Befestigungsart	Krallenbefestigung
Produktgruppe	Einsatz
EAN	4011334375968

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Taste für Schalter/Dimmer 1-fach: 85141xx
Zubehör	XXXX-002	Bewegungsmelder: 8534xx
Zubehör	XXXX-003	KNX Funk Taste 1-fach quicklink: 85145xx
Zubehör	XXXX-004	KNX Funk Taste 4-fach quicklink: 8564xx
Zubehör	XXXX-005	KNX Funk Zeitschaltuhr: 857452xx