


FERMAX DUOX plus VEOXS WLAN 1TN VideoSet CITYLINE Türstation CODE UP,
Art. Nr. F49121

- Systemtechnologie: DUOX Plus
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen
- Anzahl Relais Codetastatur: 2 (z.B für 2 Türen)
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- Türöffnungszeit von 1 - 99 Sekunden einstellbar
- inkl. Bildspeicher
- 4,3" (10,9 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm
- Integrierte WLAN Schnittstelle f. Anbindung an Heimnetzwerk
- 2 zusätzliche Funktionstasten
- Kamerawinkel: 100° H, 80° V
- Abmessungen Türstation (B x H): 130 x 246 mm
- Abmessungen Unterputzdose (B x H x T): 115 x 233 x 45 mm

Einfamilienhaus – Set bestehend aus: 1 Stk. FERMAX DUOX plus CITYLINE TÜRSTATION VIDEO MIT CODETASTATUR - Produkteigenschaften: Front aus eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten; Digitales 2- Draht Videosystem; Kamerawinkel: 106° H, 85° V; 2 Videotürkommunikationen gleichzeitig bei größeren Anlagen möglich (nur in Verbindung mit VEO und VEO-XS Monitore); 2 Watt Power-Lautsprecher; Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A; Spannungsversorgung Türöffner:12VAC, max. 0,4A on board; Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"; Programmierschutz (Master / Slave-Funktion); Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste; Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar; Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2W; Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15W; Kabel zur Anspeisung der Module im Lieferumfang enthalten; Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertem sprachgeführtem Konfigurationsmenü; Integrierte digitale Kamera mit verstellbarem Bereich je nach Wunsch über sprachgesteuertes Konfigurationsmenü; Verdeckte Befestigungsschrauben; Namensschild LED beleuchtet und von vorne austauschbar; Verchromte Einfachtaste; Codetastatur mit folgenden Produkteigenschaften: 4-6 stellige Zahlenkombinationen zum Aktivieren von 1., 2. oder beider potentialfreien Relais gleichzeitig (z.B. Tür oder Garagentor öffnen); Schaltspannung: max. 24V, 1A; Schaltzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar; Für bis zu 100 verschiedene Benutzer/ Codes; Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal und LED-Anzeige; Tasten blau LED hinterleuchtet; Schutzart: IP43/Tasten IP66; Maße Frontplatte Größe 5, Maße (B x H x T): 130 x 246 mm; Farbe: silber/chrom; 1 Stk. UP-DOSE Größe 5, Maße (B x H x T): 115 x 233 x 45 mm; 1 Stk. DUOX plus NETZGERÄT-FILTERKOMBINATION F4825 - Produkteigenschaften: Kombination zur Speisung und fehlerfreien Daten- und Signalübertragung in DUOX plus Audio- und Videosprechanlagen; Input: 240 V / 1,6 A; LED-Anzeige für Betrieb, Überlast und Kurzschluss; Aufteilung auf max. 4 Steigleitungen zu den Innenstellen; Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet; Platzbedarf: 10TE; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP-MONTAGEPLATTE F9447 - Produkteigenschaften: Montageplatte aus Kunststoff für Kabelanschluss und Steckvorrichtung; Geeignet für alle Monitor-Modelle der Serie VEO, VEO-XS und VEO-XL; Wandmontage; Maße (B x H): 124 x 163 mm; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP WiFi-VEO-XS VIDEO COLOR MONITOR F9446 - Produkteigenschaften: Freisprechmonitor; 4,3" (10,9cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm, Format 13:9; 5 mechanische Tasten: Türöffnertaste, Eigenstartfunktionstaste, Gesprächsannahme-/Auflegetaste, F1 - Funktionstaste, Menütaste; Mithörsperre; Elektronische Abschaltung; Zeit für Rufannahme: 30 Sekunden; Max. Gesprächsdauer: 90 Sekunden; 2 zusätzliche Schaltfunktionen (F1 und F2) zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F3267 (in eigener Position beschrieben) auswertbar; stufenlose Lautstärkeregelung des Türrufes über OSD Menü; Rufonabschaltung; Melodiewahl (5 Optionen); Rufonunterscheidung Türstation/en und Haustür (Etagenruf); Programmierung der Sprechstelle über: die Türstation, am Monitor selbst oder über den Etagentaster ohne die Mieteinheit betreten zu müssen; stufenlose Lautstärkeregelung des Sprachwiedergabe am Monitor über OSD Menü; Konfiguration der Parameter im Auswahlmenü (OSD); Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast); LED Anzeige: Rot: aktivierte Rufonabschaltung, Blau: aktive Gesprächsanzeige, Grün: Arztschaltung aktiv (Doormatic); Bildspeicher (150 Bilder mit Datum und Uhrzeit versehen); Integrierter Leitungsadapter 3stufig, je nach Anlagenaufbau anpassbar; Arztschaltung (Doormatic); Integrierte WLAN (Wi-Fi) Schnittstelle für di

Technische Information

Mit Video	Ja	Bildsystem	PAL
System DUOX	Ja	Verbindung mit Smartphone möglich	Ja
Anzahl der Innenstationen	1	Mit Tag-/Nachtfunktion	Ja
Anzahl der Außenstationen	1	Öffnungswinkel Kamera	106 °
Installationstechnik	Bus-System	Mit Memory-Funktion	Ja

Montageart Innenstation	Aufputz
Farbe der Innenstation	weiß
Montageart Außenstation	Unterputz
Werkstoff der Außenstation	Aluminium
Farbe der Außenstation	Silber

Bildschirmdiagonale	10.9 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll	4.3
Manuell einstellbare Kamera	Ja
EAN	8424299491219

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	FPVT09656	Schraubabdeckung m. Schrauben und Inbusschlüssel
Ersatzteil	F8855	UP-Dose
Ersatzteil	FPVT09729	Namensschildhalter
Ersatzteil	FPVT09318	Schraubenabdeckung
Zubehör	F2810	Türöffner standard
Zubehör	EFF148W.A71	Türöffner wasserdicht
Zubehör	F8404	UP-Regendach
Zubehör	F7065GH	AP Gehäuse mit Regendach
Zubehör	F9448	Innenstelle ohne WiFi
Zubehör	F9447	Montageplatte
Zubehör	F9449	Innenstelle inkl. WiFi
Zubehör	F3233	Relais