


BERKER Serienschalter Einsatz 16 A Up
Art. Nr. 303516

- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Steckklemmen
- Nennspannung: 250 V AC
- Schaltstrom: 10 AX (100 W Bemessungsleistung (SBL))
- Schaltwinkel: 3,5°
- Montageart: Up

Serienschalter Aus/Wechsel 16 AX

Technische Information

Schaltungsart	Serienschalter	Beleuchtungsart	Glimmlampe
Bedienungsart	Wippe/Taste	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Zusammenstellung	Basiselement	Schlagfestigkeit	IK07
Tastschalter	Nein	Nennspannung	250 V
Anzahl der Betätigungswippen	2	Rückmeldekontakt	Nein
Montageart	Unterputz	Anschlussart	Steckklemme
Befestigungsart	Krallenbefestigung	Heizungsschalter	Nein
Mit Montageplatte	Nein	Waschmaschinenschalter	Nein
Werkstoff	sonstige	Gerätebreite	71 mm
Ausführung	Serienschalter	Gerätehöhe	71 mm
Werkstoffgüte	sonstige	Gerätetiefe	41.6 mm
Halogenfrei	Ja	Einbautiefe	32 mm
Antibakterielle Behandlung	Nein	Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
Oberflächenschutz	sonstige	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche	nein	Produkttyp	Schalter
Beleuchtung	optional	Produktgruppe	Einsatz
Schaltstrom	16 AX (200 W (SBL))	EAN	4011334447689
Beleuchtungsfunktion	Kontrolle und Orientierung		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1680	LED-Aggregat mit N-Klemme