


**FERMAX DUOX plus VEO WLAN 1TN Video Set CITYLINE Türstation CODE UP, silber/chrom**
**Art. Nr. F49071**

- Systemtechnologie: DUOX Plus
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen
- Anzahl Relais Codetastatur: 2 (z.B für 2 Türen)
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- Türöffnungszeit von 1 - 99 Sekunden einstellbar
- Inkl. Bildspeicher
- Innenstelle mit Hörer 4,3" (10,9 cm Bildschirmdiagonale)
- Integrierte WLAN Schnittstelle f. Anbindung an Heimnetzwerk
- 2 zusätzliche Funktionstasten
- Kamerawinkel: 100° H, 80° V
- Montageart Türstation: Up, 130 x 246 mm (B x H x T)
- Montageart Up-Dose: 115 x 233 x 45 mm (B x H x T)

Einfamilienhaus – Set bestehend aus: 1 Stk. FERMAX DUOX plus CITYLINE TÜRSTATION VIDEO MIT CODETASTATUR; Produkteigenschaften: Front aus eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten; Digitales 2- Draht Videosystem; Kamerawinkel: 120° H, 80° V; 2 W Power-Lautsprecher; Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24 V DC, 1 A; Spannungsversorgung Türöffner: 12 V AC, max. 0, 4A on board; Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"; Programmierschutz (Master / Slave-Funktion); Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste; Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar; Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2 W; Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15 W; Kabel zur Anspeisung der Module im Lieferumfang enthalten; Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertem sprachgeführtem Konfigurationsmenü; Integrierte digitale Kamera mit verstellbarem Bereich je nach Wunsch über sprachgesteuertes Konfigurationsmenü; Verdeckte Befestigungsschrauben; Namensschild LED beleuchtet und von vorne austauschbar; Verchromte Einfach Taste; Codetastatur mit folgenden Produkteigenschaften: 4-6 stellige Zahlenkombinationen zum Aktivieren von 1., 2. oder beider potentialfreien Relais gleichzeitig (z.B. Tür oder Garagentor öffnen); Schaltspannung: max. 24 V, 1 A; Schaltzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar; Für bis zu 100 verschiedene Benutzer/ Codes; Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal und LED-Anzeige; Tasten blau LED hinterleuchtet; Schutzart: IP43/Tasten IP66; Maße Frontplatte Größe 5, Maße (B x H x T): 130 x 246 mm; Farbe: silber/chrom; 1 Stk. UP-DOSE Größe 5, Maße (B x H x T): 115 x 233 x 45 mm; 1 Stk. DUOX plus NETZGERÄT-FILTERKOMBINATION F4825; Produkteigenschaften: Kombination zur Anspeisung und fehlerfreien Daten- und Signalübertragung in DUOX plus Audio- und Videosprechanlagen; Input: 240 V / 1,6 A; LED-Anzeige für Betrieb, Überlast und Kurzschluss; Aufteilung auf max. 4 Steigleitungen zu den Innenstellen; Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet; Platzbedarf: 10TE; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP-MONTAGEPLATTE F9447; Produkteigenschaften: Montageplatte aus Kunststoff für Kabelanschluss und Steckvorrichtung; Geeignet für alle Monitor-Modelle der Serie VEO, VEO-XS und VEO-XL; Wandmontage; Maße (B x H): 124 x 163 mm; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP WIFI-VEO VIDEO COLOR MONITOR F9446; Produkteigenschaften: Eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers; Steckbare Hörschnur; 4,3" (10,9cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm, Format 13:9; 4 mechanische Tasten: Türöffnertaste, Eigenstartfunktionstaste, F1 - Funktionstaste, Menütaste; Mithörersperre; Elektronische Abschaltung; Zeit für Rufannahme: 30 Sekunden; Max. Gesprächsdauer: 90 Sekunden; 2 zusätzliche Schaltfunktionen (F1 und F2) zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F3267 (in eigener Position beschrieben) auswertbar; Rufonlautstärkenregulierung und Rufonabschaltung; Melodiewahl (5 Optionen); Rufonunterscheidung Türstation/en und Haustür (Etagenruf); Programmierung der Sprechstelle über: die Türstation, am Monitor selbst oder über den Etagentaster ohne die Wohneinheit betreten zu müssen. Konfiguration der Parameter im Auswahlm Menü (OSD); LED Anzeige: Rot: aktivierte Rufonabschaltung, Blau: aktive Gesprächsanzeige; Bildspeicher (150 Bilder mit Datum und Uhrzeit versehen); Integrierter Leitungsadapter 3stufig, je nach Anlagenaufbau anpassbar; Integrierte WLAN (Wi-Fi) Schnittstelle für die Anbindung an das bestehende Netzwerk für die externe Erreichbarkeit über iOS oder Android APP (im jeweiligen Store downloadbar); LED für Netzwerkstatus - Anzeige; Maße: (B x H x T): 200 x 200 x 46 mm; Farbe: weiß; System: DUOX plus;

**Technische Information**

System DUOX	Ja
Mit Video	Ja
Anzahl der Innenstationen	1
Anzahl der Außenstationen	1
Installationstechnik	Bus-System
Montageart Innenstation	Aufputz

Bildsystem	PAL
Verbindung mit Smartphone möglich	Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion	Ja
Öffnungswinkel Kamera	106 °
Mit Memory-Funktion	Ja
Bildschirmdiagonale	10.9 mm

Farbe der Innenstation	weiß	Bildschirmdiagonale in Zoll	4.3
Montageart Außenstation	Unterputz	Manuell einstellbare Kamera	Ja
Werkstoff der Außenstation	Aluminium	EAN	8424299490717
Farbe der Außenstation	Silber		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	FPVT09656	Schraubabdeckung m. Schrauben und Inbusschlüssel
Ersatzteil	F8855	UP-Dose
Ersatzteil	FPVT09729	Namensschildhalter
Ersatzteil	FPVT09318	Schraubenabdeckung
Zubehör	F2810	Türöffner Standard
Zubehör	EFF148W.A71	Türöffner wasserdicht
Zubehör	F9445	Innenstelle ohne WiFi
Zubehör	F7065GH	AP Gehäuse mit Regendach
Zubehör	F8404	UP-Regendach
Zubehör	F9447	Montageplatte
Zubehör	F9446	Innenstelle inkl. WiFi
Zubehör	F3233	Relais