


**Türstation UP silber Antivandal 6-reihig m; 84 Tasten und Bohrung für P1**
**Art. Nr. AV6084P1**

- Alu - Frontplatte
- Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt
- Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend
- Inkl. UP-Kasten
- Namensschildbeleuchtung mit Soffitten
- Namensschild von vorne tauschbar

Audio - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: Alu- eloxiert EV1; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar;Lautsprecherbefestigung für Fermax und Elcom Einbaulautsprecher vorbereitet; Für den Elcom Einbaulautsprecher ist der Montagewinkel KI1G00 (in eigener Position beschrieben) notwendig; Stichschutz für Lautsprecher, Stanzung für elektronisches oder mechanisches Postschloss, Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; 6reihig mit 84 Tasten; Mit 2 Klingeltasten (6 nebeneinander, 14 übereinander), Maße: Frontplatte (B x H x T) 500 x 431 x 4 mm; Maße: Unterputzdose (B x H x T) 480 x 411 x 55 mm;

**Technische Information**

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	84	Ausführung	vorb. für P1
Werkstoff der Klingeltasten	Aluminium	Modulare Bauweise	Nein
Material Front	Aluminium	Farbe	Aluminium
Frontplatte Höhe	431 mm	Abm. Frontplatte	500 x 431 x 4 mm
Frontplatte Breite	500 mm	Tastenzahl	84
Einbauhöhe	411 mm	Abm. UP-Dose	480 x 411 x 55 mm
Einbaubreite	480 mm	Anzahl Reihen	6
Einbautiefe	55 mm	System VDS	Ja
Montageart	Unterputz	System 4+n	Ja
Installationstechnik	systemunabhängig		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	RC0039A	Namensschildträger
Ersatzteil	RC0041CRUND	Tasteroberteil 2fach rund
Ersatzteil	E97-9-85450	LED-Sofitte
Ersatzteil	RC6084	Tastenblock
Ersatzteil	RCAX33A	Torxschlüssel
Ersatzteil	FLAMP24	Sofitte
Ersatzteil	RCAX32C	Torxschraube Stahl
Ersatzteil	RC0041CECKIG	Tasteroberteil 2fach eckig
Ersatzteil	RC005A	Namensschild Papier
Ersatzteil	RC00390	Plexischild
Zubehör	F4800	Netzgerät
Zubehör	PP100S17	elek. Postschloss

	<b>Art.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
Zubehör	P1	Postschloss
Zubehör	6P86	AP-Gehäuse
Zubehör	6V86	UP-Regendach