


Türstation UP silber Antivandal 3-reihig mit 27 Tasten
Art. Nr. AV3027

- Alu - Frontplatte
- Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt
- Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend
- Inkl. UP-Kasten
- Namensschildbeleuchtung mit Soffitten
- Namensschild von vorne tauschbar

Audio - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: Alu- eloxiert EV1; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar;Lautsprecherbefestigung für Fermax und Elcom Einbaulautsprecher vorbereitet; Für den Elcom Einbaulautsprecher ist der Montagewinkel K11G00 (in eigener Position beschrieben) notwendig; Stichschutz für Lautsprecher, Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; 3reihig mit 27 Tasten; Mit 2 Klingeltasten (3 nebeneinander, 9 übereinander), Maße: Frontplatte (B x H x T) 280 x 385 x 4 mm; Maße: Unterputzdose (B x H x T) 260 x 365 x 55 mm;

Technische Information

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	27	Ausführung	Standard
Werkstoff der Klingeltasten	Aluminium	Modulare Bauweise	Nein
Material Front	Aluminium	Farbe	Aluminium
Frontplatte Höhe	385 mm	Abm. Frontplatte	280 x 385 x 4 mm
Frontplatte Breite	280 mm	Abm. UP-Dose	260 x 365 x 55 mm
Einbauhöhe	365 mm	Anzahl Reihen	3
Einbaubreite	260 mm	Höhe	385
Einbautiefe	55 mm	System VDS	Ja
Montageart	Unterputz	System 4+n	Ja
Installationstechnik	systemunabhängig		
Tastenzahl	27		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	RC0040CECKIG	Tasteroberteil 1fach eckig
Ersatzteil	RC0041CRUND	Tasteroberteil 2fach rund
Ersatzteil	RC005A	Namensschild Papier
Ersatzteil	RCAX32C	Torxschraube Stahl
Ersatzteil	RC3027	Tastenblock
Ersatzteil	FLAMP24	Sofitte
Ersatzteil	E97-9-85302	LED-Sofitte
Ersatzteil	RC00390	Plexischild
Ersatzteil	RCAX33A	Torxschlüssel
Ersatzteil	RC0041CECKIG	Tasteroberteil 2fach eckig
Ersatzteil	RC0040CRUND	Tasteroberteil 1fach rund
Ersatzteil	RC0039A	Namensschildträger

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	3V27	UP-Regendach
Zubehör	3P27	AP-Gehäuse
Zubehör	F4800	Netzgerät