


BERKER .net DALI Steuereinsatz mit integriertem Netzteil Up
Art. Nr. 85421700

- Liefert bei angeschlossener Netzspannung die Systemspannung für weitere DALI-Teilnehmer
- Steuerinformationen werden zentral an alle Teilnehmer im DALI/DSI-Netzwerk gesendet (Broadcast)
- DALI Spannung: 16 V DC (10,5 – 22,5 V DC)/Ausgangsstrom: max. 40 mA
- Leitungslänge DALI bei 1,5 mm²: max. 300 m
- Anzahl DALI/DSI-Geräte, aktiver/passiver Betrieb: max. 20/ max. 64
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. je Kanal 50 m
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: Up

Fernbedienung mit KNX-Funk Handsendern in Kombination mit KNX-Funk Tasten/Wandsender, mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer), mit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz, zum Schalten und Steuern von EVG und Tronic-Trafo mit DALI-Schnittstelle, Steuerung liefert bei angeschlossener Netzspannung die Systemspannung für weitere DALI-Teilnehmer, Steuerinformationen werden zentral an alle Teilnehmer im DALI-Netzwerk gesendet (Broadcast), automatische Erkennung von DALI-/DSI-Geräten, Automatische Auswahl des Betriebsmodus (aktiv/passiv), keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, DALI Bus-Kommunikation im Broadcast-Modus nach IEC 62386-102

Technische Information

Montageart	Unterputz	Verwendbar mit Bewegungsmelder	Nein
Nennspannung	16 V	Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein
Dimmung DALI	Ja	Verwendbar mit Funktaste	Ja
Dimmung DSI	Ja	Verwendbar mit IR-Taste	Nein
Dimmung Touch and Dim	Ja	Gerätebreite	71 mm
Dimmung mit Push-button	Ja	Gerätehöhe	71 mm
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Gerätetiefe	33.2 mm
Bedienungsart	Taste	Produktgruppe	Einsatz
Nebenstelleneingang	Ja	Technologie	Berker.Net
Lichtwertspeicher	Ja	EAN	4011334405184
Verwendbar mit Taste	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Taste für Schalter/Dimmer 1-fach: 85141xx
Zubehör	XXXX-002	Bewegungsmelder: 8534xx
Zubehör	XXXX-003	KNX Funk Taste 1-fach quicklink: 85145xx
Zubehör	XXXX-004	KNX Funk Taste 4-fach quicklink: 8564xx