


Türstation UP silber Antivandal 3-reihig m; 33 Tasten und Bohrung für P1 und MA27
Art. Nr. AV3033M2

- Alu - Frontplatte
- Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt
- Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend
- Inkl. UP-Kasten
- Namensschildbeleuchtung mit Soffitten
- Namensschild von vorne tauschbar

Audio - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: Alu- eloxiert EV1; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Lautsprecherbefestigung für Fermax und Elcom Einbaulautsprecher vorbereitet; Für den Elcom Einbaulautsprecher ist der Montagewinkel KI1G00 (in eigener Position beschrieben) notwendig; Stichschutz für Lautsprecher, Stanzung für elektronisches oder mechanisches Postschloss, Stanzung Magistratsschloss, Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; 3reihig mit 33Tasten; Mit 2 Klingeltasten (3 nebeneinander, 11 übereinander), Maße: Frontplatte (B x H x T) 280 x 431 x 4 mm; Maße: Unterputzdose (B x H x T) 260 x 411 x 55 mm;

Technische Information

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	33	Installationstechnik	systemunabhängig
Werkstoff der Klingeltasten	Aluminium	Tastenzahl	33
Material Front	Aluminium	Modulare Bauweise	Nein
Frontplatte Höhe	431 mm	Farbe	Aluminium
Frontplatte Breite	280 mm	Abm. Frontplatte	280 x 431 x 4 mm
Einbauhöhe	411 mm	Anzahl Reihen	3
Einbaubreite	260 mm	Abm. UP-Dose	260 x 411 x 55 mm
Einbautiefe	55 mm		
Montageart	Unterputz		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	RC0041CRUND	Tasteroberteil 2fach rund
Ersatzteil	RC2002	Tastenblock
Ersatzteil	RC00390	Plexischild
Ersatzteil	FLAMP24	Sofitte
Ersatzteil	RC0039A	Namensschildträger
Ersatzteil	RCAX33A	Torxschlüssel
Ersatzteil	RC005A	Namensschild Papier
Ersatzteil	RCAX32C	Torxschraube Stahl
Ersatzteil	RC0041CECKIG	Tasteroberteil 2fach eckig
Ersatzteil	E97-9-85302	LED-Sofitte
Ersatzteil	RC3033	Tastenblock
Zubehör	P1	Postschloss
Zubehör	F4800	Netzgerät

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	PP100S17	elek. Postschloss
Zubehör	3V33	UP-Regendach
Zubehör	3P33	AP-Gehäuse
Zubehör	MA 2	Magistratsschloss