


BEGEH Elektronisches Postschloss 2022 mit Basic- und Security-Modus, Einbau
Art. Nr. PP100S22

- Einbau in Türstationen
- Eigene Masterkarte für Einstieg in Programmierung
- Schließer - Relais potentialfrei auf abgesetzter Steuereinheit
- Auslieferungszustand im BASIC-MODUS, auf SECURITY - MODUS erweiterbar
- Länge Antennenkabel: 300 mm
- Spannungsversorgung: 8 - 24 V AC, 10 - 30 V DC

Montageart der Antenne: Up, Ap, 60,8 x 26 x 8,7 mm (B x H x T)

- Montageart der Schalteinheit: Up, 52 x 52 x 19 mm (B x H x T)

Begeh Transponder-Leser zum Einsetzen in Türstationen mit Postschlossstanzung mit eigenem Masterkey (im Lieferumfang enthalten) zur Programmierung; potfreier Wechselkontakt auf abgesetzter Steuereinheit; Auslieferungszustand im BASIC-MODUS, bis auf BAU CARD sind alle Gruppen für den Zutritt berechtigt. Im BASIC-MODUS kann der Kunde hat über das Programmierkartenset P100PKS (nicht im Lieferumfang enthalten) die Gruppen 1-12 selber für den Zutritt zum Objekt berechtigen bzw. zu sperren: 1.Österreichische Post AG; 2.Postzusteller (div. Anbieter außer Post AG) / Paketzustelldienste; 3.Gemeinden, Ämter, Behörden/ Energieversorger/ Kommunikationsanlagenbetreiber/ Ziviltechniker und Sachverständige; 4.Hausbetreuung & Schneeräumung/ Lebensmittelzusteller/ Technische Hausbetreuung; 5.Schädlingsbekämpfer/ Rauchfangkehrer/ Aufzugunternehmen/ Elektriker / Schlosser/ GWH-Installateure/ Bewachungsdienste; 6.Einsatzkräfte (Feuerwehr, Polizei, Rettung); 7.Müllentsorgungsunternehmen; 8.Zeitungszusteller;9.Sozialdienste/ Ärzte/ Medizintechnische Transporte; 10.Werbemittelzusteller; 11.Architekten & Baumeister, Dachdecker und -spengler, Handwerker; 12.Immobilienerwartungen / Immobilienmakler; BAU KARTE (Frei erhältliche Karte für Handwerker); Änderung auf SECURITY-MODUS mit folgenden zusätzlichen Eigenschaften zum BASIC-MODUS: bis zu 33 Anwendergruppen pro Region: der Kunde entscheidet über Sperrberechtigungen, Ablaufdatum der Anwender-Cards, Sperren von Anwender-Cards, Berechtigten von Einzelberechtigungskarten, Protokoll letzter Zutritte; - Änderung auf SECURITY-MODUS inkl. Updatevereinbarung mit folgenden zusätzlichen Eigenschaften zum SECURITY-MODUS: Zeitfenster für Anwender, jährliches Update, vergünstigte Einzelupdates, vergünstigter Elektronikaustausch; Spannungsversorgung: 8-24VAC / 10-30VDC; Kontaktbelastung: 24VAC / 30VDC, 1A; Schutzart: IP 21; Abmessungen Leser (B x H x T): 60,8 x 26 x 8,7 mm; Länge des Antennenkabels: 300 mm; Abmessungen der Schalteinheit (B x H x T): 52 x 52 x 19 mm; Farbe: Schwarz;

Technische Information

| | | | |
|----------------------|------------------|-----------|------------|
| Funktion | schalten | Werkstoff | Kunststoff |
| Installationstechnik | systemunabhängig | | |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|------------|------------|---------------------------|
| Ersatzteil | PP100ANT | Antenne |
| Zubehör | P100PKS12 | Programmierkarten-Set |
| Zubehör | P100PBC | Programmierkarten Baucard |
| Zubehör | P100BC | Baucard |
| Zubehör | P100PRIV | Einzelberechtigungskarte |
| Zubehör | PP100VLG1 | Antennen-Verlängerung 1m |
| Zubehör | PP100VLG7 | Antennen-Verlängerung 7m |
| Zubehör | PP100VLG14 | Antennen-Verlängerung 14m |