


BERKER Glimmaggregat mit N-Klemme für Schalter/Tastereinsätze 230 V grau
Art. Nr. 1675

- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Für Wechsel-/Kreuzschalter und Ausschalter 2-polig 10 AX
- Für Wipptaster und Mehrfach - Wipptaster, außer Best.-Nr. 503404, 503808
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Nennstrom: 1 mA

Glimmaggregat mit N-Klemme 230 V~, 1 mA IP44 Modul-Einsätze grau - für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz, 2-polig Aus 10 AX - für Wippenschalter Serien beleuchtet - für Wipptaster und Wippentaster außer Best.-Nr. 503404, 503808 - für Beleuchtung und Kontrollschaltung Bei Einsatz mehrerer Glimmaggregate kann der Lampenstrom zur Fehlfunktion des Relais/Stromstoßschalters führen. Abhilfe: Neutraleiter mitführen oder der Spule einen Kondensator 230 V, 1 µF pro 10 mA Glimmlampenstrom parallelschalten. Nicht geeignet für Tastschalter und Zugschalter sowie Wippschalter und -taster der Jahre 1985 bis 1995.

Technische Information

| | | | |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Anwendung | Schalter/Taster | Ausführung | grau |
| Leuchtmittel | Glimmlampe | Spannung | 230 V |
| Mit Leuchtmittel | Ja | Stromstärke | 1 mA |
| Fassung | sonstige | Produktgruppe | Glimmlampe |
| Nennstrom | 0.001 A | EAN | 4011334282730 |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------|--|
| Zubehör | XXXX-001 | Schalter: 3036xx,3037,3032xx |
| Zubehör | XXXX-002 | Taster: 5031xx,5036xx,5032xx |
| Zubehör | XXXX-003 | Heizungsanwendungen: 356605,356205 |
| Zubehör | XXXX-004 | Taster Hotelcard: 5051xx,5052xx,5056xx |
| Zubehör | XXXX-005 | Serienschalter: 3035xx |
| Zubehör | XXXX-006 | Serientaster: 5035xx, |
| Zubehör | XXXX-007 | Zugtaster: 395619 |