


**HAGER KNX-RF Helligkeitssensor Ap**
**Art. Nr. HTRC321B**

- Für das Hager KNX-RF System
- Quicklink Funktionen: Auf/Ab-Taster
- ETS Zusatz-Funktionen: Tastenfunktion, Batteriezustand - Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger
- Mit Fotodiode
- 2 Potentiometer für Sonne/Dämmerung
- Werkzeuglose quicklink Konfiguration über Tasten und LED Anzeige
- Betriebsspannung: 3 V DC
- mit 2 Micro Alkaline Batterien AAA LR03
- Fühlerlänge 1.5 m
- Montageart: Ap, 138 x 26 x 31 (L x B x T)

**Technische Information**

Bussystem KNX	Ja
Bussystem KNX-Funk	Ja
Bussystem Funkbus	Ja
Montageart	Aufputz
Mit Busankopplung	Nein
Busmodul abnehmbar	Nein

LED ansteuern	Ja
Mit LED-Anzeige	Ja
Art der Eingangsspannung	DC
Externe Abfragespannung notwendig	Nein
Schutzart (IP)	IP20
EAN	3250615989109