



BERKER KNX-RF Q.x Wandsender 1fach flach anthrazit samt

 Art. Nr. **85655226**

- Wandsender für Berker KNX-RF Produkte
- Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten
- Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen mit Schrauben
- Integration in KNX mittels KNX Medienkoppler
- Batterieversorgt, Type CR 2430
- Montageart: Up

3 V= Batterie-Lebensdauer ca. 5 Jahre Funk-Sendefrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX-Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfänger-Kategorie 2 Funk-Kanäle 2 quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger Funk-Sendeleistung

Technische Information

Bussystem KNX-Funk	Ja
Technologie	KNX-RF
Montageart	Aufputz
Funk bidirektional	Ja
Montageart	Unterputz
Mit Busankopplung	Ja
Ausführung	Wandsender komplett
Ausführung	Wandsender komplett
Anzahl der Kanäle	2
Schalterprogramm	Q.1/Q.3/Q.7

Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberfläche	lackiert
Ausführung der Oberfläche	matt
RAL-Nummer (ähnlich)	7021
Transparent	Nein
Farbe	anthrazit samt
Produktgruppe	Wandsender
EAN	4011334382522