


BERKER Serienschalter Einsatz 10 A Up für Hohlwandmontage
Art. Nr. 303550

- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Schaltwinkel: 3,5°
- Steckklemmen
- Betriebsspannung: 250 V AC
- Schaltstrom: 10 AX (100 W Bemessungsleistung (SBL))
- Montageart: Up

Wippschalter für Hohlwandmontage Modul-Einsätze Serien - beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme - für Beleuchtung - ohne Spreizkrallen - mit Steckklemmen - 10 AX - 250 V - Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme siehe Modul-Einsätze Zubehör.

Technische Information

Schaltungsart	Serienschalter	Beleuchtung	optional
Bedienungsart	Wippe/Taste	Beleuchtungsfunktion	Kontrolle und Orientierung
Zusammenstellung	Basiselement	Beleuchtungsart	Glimmlampe
Tastschalter	Nein	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Anzahl der Betätigungswippen	2	Nennspannung	250 V
Montageart	Aufputz	Rückmeldekontakt	Nein
Befestigungsart	Schraubbefestigung	Anschlussart	Steckklemme
Mit Montageplatte	Nein	Heizungsschalter	Nein
Werkstoff	sonstige	Gerätebreite	71 mm
Ausführung	Serienschalter für Hohlwandmontage	Gerätehöhe	71 mm
Werkstoffgüte	sonstige	Gerätetiefe	41.6 mm
Halogenfrei	Ja	Einbautiefe	31 mm
Antibakterielle Behandlung	Nein	Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
Oberflächenschutz	sonstige	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung der Oberfläche	matt	Produkttyp	Schalter
Textfeld/Beschriftungsfläche	nein	Produktgruppe	Einsatz
Schaltstrom	10 AX (100 W (SBL))	EAN	4011334238843

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1680	LED-Aggregat mit N-Klemme