


BEG RC-plus next N 130 weiß
Art. Nr. BEG93321

- Hohe Schaltleistung 3.000 W (cos = 1)
- Energieeinsparung durch dynamische Nachlaufzeitanpassung
- 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Überwachung, zu- und abschaltbar mit Fernbedienung

LUXOMAT® IR-RC

- Stufenlose Einschränkung des Erfassungsbereiches auch ohne Schraubenzieher
- Moderne Sensorik für eine verbesserte Erfassungsqualität, gerade bei frontaler Annäherung
- Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern
- Melder sockelkompatibel mit Serie LUXOMAT® RC-plus und LUXOMAT® Vario
- Sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen
- 2-2.000 Lux; 15 Sek. - 16 Min. oder Impuls
- Mit der Fernbedienung LUXOMAT® IR-RC sind zahlreiche Programme einstellbar (z.B.: Dämmerungsschalterfunktion oder Urlaubs- und Komfortfunktion)
 - Spezialsockel für Eckmontage als Zubehör erhältlich
 - Anschlusskabeleinführung möglich von oben, von unten und von der Rückseite
 - Schutzart IP54/II/CE

Bewegungsmelder mit 130° Erfassungsbereich und Unterkriechschutz -Mechanische Reichweitereinstellung -Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung -Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern. -Manuelle

Technische Information

| | | | |
|------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| Ausführung | Bewegungsmelder | Erfassungswinkel horizontal | 130 ° |
| Reichweite | 20 m | EAN | 4007529933211 |
| Farbe | weiß | | |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------|----------------------------|
| Zubehör | BEG97004 | Außen-Ecksockel weiß |
| Zubehör | BEG92000 | IR-RC (Fernbedienung) |
| Zubehör | BEG92090 | IR-RC-Mini (Fernbedienung) |
| Zubehör | BEG97005 | Innen-Ecksockel weiss |
| Zubehör | BEG92100 | IR-RC Wandhalter |
| Zubehör | BEG10880 | RC-Löschglied |
| Zubehör | BEG10882 | Mini-RC-Löschglied |
| Zubehör | BEG32697 | Abdecklamellen |
| Zubehör | BEG92467 | Ballschutzkorb weiß |
| Zubehör | BEG92726 | IR-Adapter für Smartphones |
| Zubehör | BEG92649 | IR-RC-LD (Fernbedienung) |