


**BERKER S.1/B.x Radio Touch DAB+/Bluet. Set mit LS, anthrazit matt**
**Art. Nr. 30801606**

- Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige
- Set mit Up Lautsprecher 4 Ω
- Beleuchtetes Touch-Grafikdisplay
- Bedienung über Sensorflächen des Touch-Displays
- Einschalten mit letztem Sender
- Uhrzeit- und Datumsanzeige, Senderspeicher
- Wecker mit Schlummerfunktion Schlaf-Timer
- Externer Audioeingang: AUX IN
- Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung
- Max. 2 Lautsprecher mit einer Impedanz: 4 – 8 Ω
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: Up

Radio Touch mit Lautsprecher DAB+, Bluetooth B.x anthrazit matt. Radio Touch DAB+/Bluetooth mit Lautsprecher UP zum Empfang von digitalen DAB+- oder analogen UKW-Sendern mit RDS-Anzeige zur Montage in zwei Unterputz-Gerätedosen nach DIN 49073 oder Aufputz-Gehäuse. Das Set bestehend aus Radiomodul, Lautsprechermodul, Radio Aufsatz, Lautsprecher Zentralstück und ist für den Innenbereich geeignet. Radiomodul Anschluss: Betriebsspannung, Nebenstelleneingang für Ein-/Ausschaltung, 2x Lautsprecher für rechts/links, AUX IN für externe Audioquellen, Wurf-Antennenanschluss und Radio-Aufsatz Buchse für das Touch Display. Über die Bluetooth-Verbindung werden von max. 8 mobilen Endgeräten multimediale Inhalte über das Radio/den Lautsprecher wiedergegeben (Streaming). Lautsprechermodul: ein Lautsprecher mit vorkonfektionierten Leitung für das Radiomodul. Radio Touch Funktionen: 6 Symbol-Tasten für Ein-/Ausschalten, Bedienungsebene zurückspringen, scrollen/Wert hoch/runter und Lautstärke +/- . Die Symbol-Tastfunktionen oder die Display-Bedienungsfunktionen ermöglichen den Abruf von Senderspeicher (8 Sendplätze jeweils für UKW oder DAB+), Uhrzeit-/Datumsanzeige, Wecker Funktionen, Timer/Countdown, Sprache, Beleuchtung, AUX oder Sound. Dazu werden über die Tasten die Sendersuchläufe gestartet. Das Radio verfügt über einen speziellen Hotelmode, in dem die Bedienung des Gerätes eingeschränkt ist. Hinweis: Die notwendige Gerätedosen oder AP-Gehäuse und der Design-Rahmen sind nicht enthalten. Ein zweiter Lautsprecher und eine Wurf-Antenne (Empfehlung l = 75 cm für FM, l = 40 cm für DAB+) zur Empfangsverbesserung kann optional angeschlossen werden.

**Technische Information**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Anzahl der Weckzeiten | 1       |
| Funkuhr               | Ja      |
| CD-Player             | Nein    |
| Anzeigeart            | digital |
| DAB+                  | Ja      |
| KW                    | Nein    |
| LW                    | Nein    |
| MW                    | Nein    |
| UKW                   | Ja      |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Schalterprogramm              | S.1/B.3/B.7    |
| Anzahl der Speicherplätze     | 16             |
| RDS                           | Ja             |
| Mit Netzteil                  | Ja             |
| Montageart                    | sonstige       |
| Internet-Radio                | Nein           |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein           |
| Farbe                         | anthrazit matt |
| EAN                           | 4011334528968  |