


BERKER .net Relais-Schalteinsatz 1fach Up
Art. Nr. 85121200

- Betriebsspannung: 230 V AC
- 230 V LED-Lampen: 440 W
- Dimmbare Energiesparlampen: 440 W
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W
- Dimmbare, konventionelle Trafos: 1500 VA
- Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 1500 W
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m
- Montageart: Up

Relais-Einsatz, niedriger Eigenenergiebedarf, auch als Tast-Relaischalter einsetzbar, mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung bzw. Bewegungsmelder Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen.

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement	Verwendbar mit IR-Taste	Nein
Montageart	Unterputz	Werkstoff	sonstige
Ausführung	Relais und HLK-Relais	Werkstoffgüte	sonstige
Nebenstelleneingang	Ja	Oberfläche	sonstige
Lichtwertspeicher	Nein	Ausführung der Oberfläche	nicht zutreffend
Verwendbar mit Taste	Ja	Transparent	Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Ja	Nennspannung	230 V
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein	Befestigungsart	Krallenbefestigung
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein	Produktgruppe	Einsatz
Verwendbar mit Funktaste	Ja	EAN	4011334375968
Ausführung	eckiger Tragring		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Taste für Schalter/Dimmer 1fach: 85141xx
Zubehör	XXXX-002	Bewegungsmelder: 8534xx
Zubehör	XXXX-003	KNX Funk Taste 1fach quicklink: 85145xx
Zubehör	XXXX-004	KNX Funk Taste 4fach quicklink: 8564xx