


BERKER .net Relais-Schalteinsatz 1fach mit runder Tragplatte Up
Art. Nr. 85121201

- Betriebsspannung: 230 V AC
- 230 V LED-Lampen: 440 W
- Dimmbare Energiesparlampen: 440 W
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W
- Dimmbare, konventionelle Trafos: 1500 VA
- Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 1500 W
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m
- Montageart: Up

niedriger Eigenenergiebedarf, mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, auch als Tast-Relaischalter einsetzbar, mit Schraubklemmen

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement
Montageart	Unterputz
Ausführung	Relais und HLK-Relais
Nebenstelleneingang	Ja
Lichtwertspeicher	Nein
Verwendbar mit Taste	Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein
Verwendbar mit Funktaste	Ja
Ausführung	runder Tragring

Verwendbar mit IR-Taste	Nein
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Oberfläche	sonstige
Ausführung der Oberfläche	nicht zutreffend
Transparent	Nein
Nennspannung	230 V
Befestigungsart	Krallenbefestigung
Produktgruppe	Einsatz
EAN	4011334438212

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Taste für Schalter/Dimmer 1fach: 85141xx
Zubehör	XXXX-002	Bewegungsmelder: 8534xx
Zubehör	XXXX-003	KNX Funk Taste 1fach quicklink: 85145xx
Zubehör	XXXX-004	KNX Funk Taste 4fach quicklink: 8564xx