


BERKER Serie 1930 Drehtaster
Art. Nr. 384603

- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Schraubklemmen
- Nennspannung: 250 V AC
- Schaltstrom: 10 A
- Montageart: Up

Drehtaster, Wechsler, Serie 1930/Glas/R.classic

Technische Information

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Zusammenstellung | Basiselement |
| Ausführung | Einzelaster |
| Bedienungsart | sonstige |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | 1 |
| Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
| Anzahl der Wendetaster | 1 |
| Ausführung kontaktlos | Nein |
| Schalterprogramm | Serie 1930 |
| Polzahl | 1 |
| Nennspannung | 250 V |
| Bemessungsstrom | 10 A |
| Mit Beleuchtung | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Mit Signallampe | Nein |
| Rückmeldekontakt | Nein |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Montageart | Unterputz |
| Befestigungsart | Krallenbefestigung |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Werkstoff | sonstige |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Halogenfrei | Ja |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Transparent | Nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Aufdruck | ohne |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Gerätetiefe | 42 mm |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 35 mm |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Produktgruppe | Einsatz |
| EAN | 4011334489238 |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------|---|
| Zubehör | 168000 | LED-Aggregat mit N-Klemme |
| Zubehör | 168001 | LED-Aggregat ohne N-Klemme |
| Zubehör | XXXX-001 | Zentralstück mit Knebel: 1647xx,100120xx |
| Zubehör | XXXX-002 | Zentralstück mit Knebel Porzellan: 16476xxx |
| Zubehör | XXXX-003 | LED Modul für Drehtaster/-schalter: 16800x |