


RUTENBECK Control Plus IP4 <R> - Control Plus IP 4
Art. Nr. N700 802 615

- 4 potentialfreie Schaltausgänge 16 A/230 V
- Zwei Schaltausgänge parametrierbar als Rollladenausgang
- LED-Zustandsanzeige der Schaltausgänge
- 6 digitale Eingänge für potentialfreie Kontakte (abziehbare Schraub-/Steckklemmen)
- Umfangreiche Logikfunktionen zur Verknüpfung aller Eingangsparameter
- Zeitschaltfunktionen (Jahreszeitschaltuhr), mit Zufallsgenerator
- Konfiguration per Webbrowser
- Smartphone-Bedienung per kostenloser R-Control App
- Netzwerkanschluss RJ45
- Montageart: REG, 4 TE

IP-Schaltaktor/Sensor, 4 x 16 A , 1 A/D-Eingang, mit Netzwerkanschluss, REG-Montage, lichtgrau (ähnlich RAL 7035); - für DIN-Schienenmontage (4TE, ca. 72 mm); - Schutzart IP 20; - Nennbetriebsspannung: 100-240 V~/50-60 Hz; - Leistungsaufnahme: 4 VA max.; - Temperaturbereich: -5°C - 40°C; - 4 potentialfreie Schaltausgänge 16 A/230 V (cos phi 1, Steckklemmen bis 2,5 mm); - Schaltausgänge parametrierbar als Rollladenausgänge (max. 2); - LED-Zustandsanzeige der Schaltausgänge; - lokale Bedienung der Schaltausgänge; - A/D-Eingang für Sensoren 0-10 V/4-20 mA, parametrierbar; - 6 digitale Eingänge für potentialfreie Kontakte (abziehbare Schraub-/Steckklemmen); - umfangreiche Logikfunktionen zur Verknüpfung aller Eingangsparameter wie z.B.;; - UND/ODER-Verknüpfungen der Eingänge; - Zeitschaltfunktionen (Jahreszeitschaltuhr), mit Zufallsgenerator; - Meldelfunktionen per Mail; - uvm.; - vorbereitete Szenen wie Alles Aus/Ein, Anwesenheitssimulation uvm.; - 3 benutzerdefinierte Szenen frei definierbar; - Einfach-Konfiguration per Webbrowser; - Netzwerkanschluss RJ45; - Link- und Aktivitätsanzeige für den Netzwerkanschluss; - frontseitiger Reset-Taster; - Zugriffsschutz durch Passwörter; - Amazon-Alexa-Anbindung mit Zusatzhardware (APPModul); - plattformübergreifende Bedienung über Webbrowser; - Smartphone-Bedienung per kostenloser <R>-Control App (iOS/Android); - UDP-Protokollsteuerung aller Funktionen/Parameter; - API-Schnittstelle zur Steuerung aller Funktionen/Parameter; - Funktionserweiterung mit <R>-Control Extension 4 über seitliche Schnittstelle; - manuelle Adressvergabe oder dynamisch über DHCP; - Bedienoberfläche in den Sprachen D/GB/NL/F

Technische Information

Ausführung	Fernschaltgerät	EAN	4043921665862
Montageart	DIN-Schiene		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	N700 802 612	R-Control Plus Extension 4
Zubehör	N700 802 613	R-Control Plus Adapter NTC
Zubehör	N700 802 614	R-Control Plus APPModule
Zubehör	N700 802 616	R-Control Plus Adapter 4-20 mA