


**ELSNER KNX Salva basic Rauchwarnsensor**
**Art. Nr. ELS70405**

- Rauchwarnmelder nach EN 14604:2005/AC:2008
- Alarmanzeige optisch und akustisch (mind. 85 dB)
- Max. Überwachungsfläche: 60 m² bis 6 m Höhe
- Integrierte Raumtemperatur- Feuchteregelung
- 16 Logik Bausteine, 4 Stellgrößenvergleicher und 8 Berechner
- Zusatzspannungsversorgung über Batterie 9 V
- Betriebsspannung über Bus: 21 – 32 V DC
- Montageart: Ap, 113 x 58 mm (Ø x H)

Salva KNX TH und Salva KNX basic sind Rauchwarnsensoren für das KNX-Gebäudebus-System. Im kompakten Gehäuse sind Sensorik, Auswerteelektronik und die Elektronik der Bus-Ankopplung untergebracht. Der Rauchwarnsensor hat eine automatische Auswertesensorik für frühe und sichere Brandmeldung. Alarme werden als lokales akustisches Signal und als Bus-Telegramm ausgegeben. Salva KNX basic meldet Rauchalarm, Salva KNX-TH meldet Rauchalarm und/oder Wärmealarm.

**Technische Information**

Wirkprinzip	optisch	Vernetzbar über Funk (standardmäßig)	Nein
Lautstärke	85 dB(A)	Vernetzbar über Funk (optional)	Nein
Mit Orientierungslicht	Nein	Primärstromversorgung	Batterie/Akku
Art des Test-/Pauseknopfes	Prüftaste	Farbe	weiß
Montageart	Aufbau	Schutzart (IP)	IP30
Selbstklebend	Nein	Höhe/Tiefe	58 mm
Type	Basic	Durchmesser	113 mm
Standalone	Ja	EAN	4051996704058
Vernetzbar über Kabel	Ja		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	ELS70409	Ersatzrauchmelder ohne KNX
Zubehör	XXXX-001	Ersatzrauchmelder ohne KNX: ELS70409