


FERMAX DUOX plus iLOFT 1TN Audio Set CITYLINE Türstation UP, silber/chrom
Art. Nr. F50772

- Systemtechnologie: DUOX Plus
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- Innenstelle freisprechend, hörerlos
- Eingebaute Mithörsperre
- Rufonregulierung / -abschaltung und Arztschaltung
- Tür- und Etagenruf zur Rufunterscheidung
- 1 zusätzliche Funktionstaste
- Montageart Türstation: Up, 130 x 128 mm (B x H)
- Montageart Up-Dose: 115 x 114 x 45 mm (B x H x T)

Einfamilienhaus-Set bestehend aus: 1 Stk. FERMAX DUOX plus CITYLINE TÜRSTATION AUDIO - Produkteigenschaften: Front aus eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten; Digitales 2- Draht Audiosystem; 2 Watt Power-Lautsprecher; Türöffner Relais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A; Spannungsversorgung Türöffner: 12VAC, max. 0,4A on board; Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"; Programmierschutz (Master / Slave-Funktion); Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste; Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar; Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2W; Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15W; Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertes sprachgeführtes Konfigurationsmenü; Namensschild LED beleuchtet und von vorne austauschbar; Verdeckte Befestigungsschrauben; Verchromte Einfachstaste; Schutzart: IP43/Tasten IP66; Frontplatte Größe: 1, Maße (B x H): 130 x 128 mm; Farbe: Alu-Chrom; 1 Stk. UP-Dose Größe 1, Maße (B x H x T): 115 x 114 x 45 mm; 1 Stk. NETZGERÄT-FILTERKOMBINATION DUOX plus F4826 - Produkteigenschaften: Kombination zur Speisung und fehlerfreien Daten- und Signalübertragung in DUOX plus Audio- und Videosprechanlagen-Sets oder Kleinstanlagen; Input: 240 V / 1,6 A; Output: 24 V DC, 1,5 A; LED Anzeige für Betrieb und Kurzschluss; Keine PREV-Bus Funktion; Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet; Platzbedarf: 6TE; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX NETZGERÄT F4802 für die Spannungsversorgung bauseitig bestehender Türöffner; 240 V / 12 V AC, 1A; Platzbedarf: 4TE; Farbe: weiß; 1 Stk. DUOX plus - iLOFT AP FREISPRECH-HAUSTELEFON F3450 - Produkteigenschaften: Eingebaute Mithörsperre, Freisprechen, hörerlos; Polierte ABS Kunststoffoberfläche; Menütaste mit Gespräch annehmen/abbrechen; Türöffnertaste; 1 zusätzliche Funktionstaste (für zweiten Türöffner, Licht, etc.) über Zusatzrelais F3267 (in eigener Position beschrieben); Stufenlose Rufonregulierung inkl. Rufabschaltung über Drehrad; Sprachlautstärke während Gesprächs von Tür zu Innenstelle am Gerät stufenlos einstellbar; Arztschaltung; Anzeigen über Status-LED (wie Rufonabschaltung, Arztschaltung, Rufsignalisierung); 5 verschiedene, elektronische Ruftöne; Rufonunterscheidung von Tür- und Etagenruf; Integrierter Leitungsadapter 3stufig, je nach Anlagenaufbau anpassbar; Zeit für Rufannahme: 30 Sekunden; Max. Gesprächsdauer: 90 Sekunden; Aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 68 mm; Liftsteuerung über Modul F9443 (in eigener Position beschrieben); Maße (B x H x T): 90 x 146 x 20 mm; Farbe: weiß; System: DUOX plus;

Technische Information

Mit Video	Nein	Farbe der Innenstation	weiß
System DUOX	Ja	Montageart Außenstation	Unterputz
Anzahl der Innenstationen	1	Werkstoff der Außenstation	Aluminium
Anzahl der Außenstationen	1	Farbe der Außenstation	Silber
Installationstechnik	Bus-System	Freisprechen	Ja
Montageart Innenstation	Aufputz	EAN	8424299507729

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	FPVT09656	Schraubabdeckung m. Schrauben und Inbusschlüssel
Ersatzteil	F8851	UP-Dose
Ersatzteil	FPVT09729	Namensschildhalter
Ersatzteil	FPVT09318	Schraubenabdeckung

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	FPVT09346	Cityline Audio DUOX plus Lautspr. 1 Einfach- od. 1 Doppeltaste
Zubehör	EFF148W.A71	Türöffner wasserdicht
Zubehör	F2810	Türöffner standard
Zubehör	F7061GH	AP-Gehäuse mit Regendach
Zubehör	F3450	Innenstelle
Zubehör	F3233	Relais
Zubehör	F8400	UP-Regendach