


BERKER S.1/B.x Radio Touch DAB+/Bluet. alu matt
Art. Nr. 30841404

- Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige
- Beleuchtetes Touch-Grafikdisplay
- Bedienung über Sensorflächen des Touch-Displays
- Einschalten mit letztem Sender
- Uhrzeit- und Datumsanzeige, Senderspeicher
- Wecker mit Schlummerfunktion Schlaf-Timer
- Externer Audioeingang: AUX IN
- Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung
- Max. 2 Lautsprecher mit einer Impedanz: 4 – 8 Ω
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: Up

Radio Touch UP DAB+, Bluetooth B.x alu matt. Radio Touch DAB+/Bluetooth zum Empfang von digitalen DAB+- oder analogen UKW-Sendern mit RDS-Anzeige zur Montage in zwei Unterputz-Gerätedosen nach DIN 49073 oder Aufputz-Gehäuse. Radiomodul Anschluss: Betriebsspannung, Nebenstelleneingang für Ein-/Ausschaltung, 2x Lautsprecher für rechts/links, AUX IN für externe Audioquellen, Wurf-Antennenanschluss und Radio-Aufsatz Buchse für das Touch Display. Über die Bluetooth-Verbindung werden von max. 8 mobilen Endgeräten multimediale Inhalte über das Radio/den Lautsprecher wiedergegeben (Streaming). Radio Touch Funktionen: 6 Symbol-Tasten für Ein-/Ausschalten, Bedienungsebene zurückspringen, scrollen/Wert hoch/runter und Lautstärke +/- . Die Symbol-Tastfunktionen oder die Display-Bedienungsfunktionen ermöglichen den Abruf von Senderspeicher (8 Sendeplätze jeweils für UKW oder DAB+), Uhrzeit-/Datumsanzeige, Wecker Funktionen, Timer/Countdown, Sprache, Beleuchtung, AUX oder Sound. Dazu werden über die Tasten die Sendersuchläufe gestartet. Das Radio verfügt über einen speziellen Hotelmode, in dem die Bedienung des Gerätes eingeschränkt ist. Hinweis: Ein notwendige Lautsprecher, Gerätedosen oder AP-Gehäuse und der Design-Rahmen sind nicht enthalten. Ein zweiter Lautsprecher und eine Wurf-Antenne (Empfehlung l = 75 cm für FM, l = 40 cm für DAB+) zur Empfangsverbesserung kann optional angeschlossen werden.

Technische Information

| | | | |
|-----------------------|---------|-------------------------------|---------------|
| Anzahl der Weckzeiten | 1 | Schalterprogramm | S.1/B.3/B.7 |
| Produktgruppe | Radio | Anzahl der Speicherplätze | 16 |
| Funkuhr | Ja | RDS | Ja |
| CD-Player | Nein | Mit Netzteil | Ja |
| Anzeigeart | digital | Montageart | sonstige |
| DAB+ | Ja | Internet-Radio | Nein |
| KW | Nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| LW | Nein | Farbe | alu matt |
| MW | Nein | EAN | 4011334529071 |
| UKW | Ja | | |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------|------------------------------------|
| Zubehör | 28850000 | Deckeneinbau-Lautsprecher Ø 80 mm |
| Zubehör | 28850001 | Deckeneinbau-Lautsprecher Ø 140 mm |