


BERKER AP-BEL.TASTER O.KNOPF
Art. Nr. 510040

- Passend zu: Haube für Lichtsignal E10
- Passend zu: Lichtsignal E10
- Glühlampenleistung max. 2 W

Drucktaster und Lichtsignal E10 Aufputz weiß - beleuchtbar mit Glühlampe E10 - für Beleuchtung und Kontrollschaltung - mit Leitungs- und Kanaleinführung - Öffnung für Einführung oben und unten, ausbrechbar - mit Schraubklemmen - 250 V~ - Taststrom max. 2 A - Glühlampenleistung max. 2 W

Technische Information

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Zusammenstellung | Basiselement mit Komplettgehäuse |
| Fassung | E10 |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Mit Blinklicht | Nein |
| Mit feststehendem Symbol/Aufdruck | Nein |
| Verwendung als Taster | Schließer |
| Montageart | Aufputz |
| Schalterprogramm | Trockeninstallation Aufputz |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Halogenfrei | Ja |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
| Transparent | Nein |
| Farbe | weiß glänzend |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Nennspannung | 250 V |
| Max. Lampenleistung | 2 W |
| EAN | 4011334030744 |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------|-----------------------------------------------------|
| Zubehör | 105250 | AP selbstverlöschende Bodenplatte 1fach weiß |
| Zubehör | XXXX-001 | Bodenplatte selbstverlöschend: 105250 |
| Zubehör | XXXX-002 | Tasterknopf für Drucktaster/Lichtsignal E10: 1279xx |
| Zubehör | XXXX-003 | Haube für Drucktaster/Lichtsignal E10: 128xx |
| Zubehör | XXXX-004 | Glühlampe E10: 1601xx |
| Zubehör | XXXX-005 | LED-Lampe E10: 1678xx |