


BERKER S.1/B.x Radio Touch DAB+ polarweiß matt
Art. Nr. 29849909

- Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige
- Beleuchtetes Touch-Grafikdisplay mit Uhrzeit- und Datumsanzeige, Senderspeicher
- Bedienung über Sensorflächen des Touch-Displays, Einschalten mit letztem Sender
- Externer Audioeingang: AUX IN; z. B. für Bluetooth-Empfänger
- Wecker mit Schlummerfunktion Schlaf-Timer
- Max. 2 Lautsprecher mit einer Impedanz: 4 – 8 Ω
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: Up

Radio Touch UP DAB+ S.1/B.x polarweiss matt. Radio Touch DAB+ zum Empfang von digitalen DAB+- oder analogen UKW-Sendern mit RDS-Anzeige zur Montage in Unterputz-Gerätedose nach DIN 49073 oder Aufputz-Gehäuse. Radiomodul Anschluss: Betriebsspannung, Nebenstelleneingang für Ein-/Ausschaltung, 2x Lautsprecher für rechts/links, AUX IN für externe Audioquellen, Wurf-Antennenanschluss und Radio-Aufsatz Buchse für das Touch Display. Radio Touch Funktionen: 6 Symbol-Tasten für Ein-/Ausschalten, Bedienungsebene zurückspringen, scrollen/Wert hoch/runter und Lautstärke +/- . Die Symbol-Tastfunktionen oder die Display-Bedienungsfunktionen ermöglichen den Abruf von Senderspeicher (8 Sendplätze jeweils für UKW oder DAB+), Uhrzeit-/Datumsanzeige, Wecker Funktionen, Timer/Countdown, Sprache, Beleuchtung, AUX oder Sound. Dazu werden über die Tasten die Sendersuchläufe gestartet. Das Radio verfügt über einen speziellen Hotelmode, in dem die Bedienung des Gerätes eingeschränkt ist. Hinweis: Ein notwendige Lautsprecher, Gerätedosen oder AP-Gehäuse und der Design-Rahmen sind nicht enthalten. Ein zweiter Lautsprecher und eine Wurf-Antenne (Empfehlung l = 75 cm für FM, l = 40 cm für DAB+) zur Empfangsverbesserung kann optional angeschlossen werden.

Technische Information

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------------|----------------|
| Anzahl der Weckzeiten | 1 | MW-Empfänger | Nein |
| Funkuhr | Ja | UKW-Empfänger | Ja |
| Produktgruppe | Radio | Anzahl der Speicherplätze | 16 |
| CD-Player | Nein | RDS | Ja |
| Anzeigeart | digital | Stromversorgung | Stromnetz |
| DAB+ | Ja | Mit Netzteil | Ja |
| Internet-Radio | Nein | Farbe | polarweiß matt |
| KW-Empfänger | Nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| LW-Empfänger | Nein | EAN | 4011334528944 |
| Schalterprogramm | S.1/B.3/B.7 | | |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------|------------------------------------|
| Zubehör | 28850000 | Deckeneinbau-Lautsprecher Ø 80 mm |
| Zubehör | 28850001 | Deckeneinbau-Lautsprecher Ø 140 mm |