


BERKER S.1/B.x Radio Touch DAB+ Set mit LS, alu matt
Art. Nr. 29801404

- Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige
- Set mit Up Lautsprecher 4 Ω
- Beleuchtetes Touch-Grafikdisplay
- Bedienung über Sensorflächen des Touch-Displays
- Einschalten mit letztem Sender
- Uhrzeit- und Datumsanzeige, Senderspeicher
- Wecker mit Schlummerfunktion Schlaf-Timer
- externer Audioeingang: AUX IN; z. B. für Bluetooth-Empfänger
- Nebstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung
- Max. 2 Lautsprecher mit einer Impedanz: 4 – 8 Ω
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: Up

Radio Touch mit Lautsprecher DAB+ B.x alu matt. Radio Touch DAB+ mit Lautsprecher UP zum Empfang von digitalen DAB+- oder analogen UKW-Sendern mit RDS-Anzeige zur Montage in zwei Unterputz-Gerätedosen nach DIN 49073 oder Aufputz-Gehäuse. Das Set bestehend aus Radiomodul, Lautsprechermodul, Radio Aufsatz, Lautsprecher Zentralstück und ist für den Innenbereich geeignet. Radiomodul Anschluss: Betriebsspannung, Nebstelleneingang für Ein-/Ausschaltung, 2x Lautsprecher für rechts/links, AUX IN für externe Audioquellen, Wurf-Antennenanschluss und Radio-Aufsatz Buchse für das Touch Display. Lautsprechermodul: ein Lautsprecher mit vorkonfektionierten Leitung für das Radiomodul. Radio Touch Funktionen: 6 Symbol-Tasten für Ein-/Ausschalten, Bedienungsebene zurückspringen, scrollen/Wert hoch/runter und Lautstärke +/- . Die Symbol-Tastfunktionen oder die Display-Bedienungsfunktionen ermöglichen den Abruf von Senderspeicher (8 Sendeplätze jeweils für UKW oder DAB+), Uhrzeit-/Datumsanzeige, Wecker Funktionen, Timer/Countdown, Sprache, Beleuchtung, AUX oder Sound. Dazu werden über die Tasten die Sendersuchläufe gestartet. Das Radio verfügt über einen speziellen Hotelmode, in dem die Bedienung des Gerätes eingeschränkt ist. Hinweis: Die notwendige Gerätedosen oder AP-Gehäuse und der Design-Rahmen sind nicht enthalten. Ein zweiter Lautsprecher und eine Wurf-Antenne (Empfehlung l = 75 cm für FM, l = 40 cm für DAB+) zur Empfangsverbesserung kann optional angeschlossen werden.

Technische Information

Anzahl der Weckzeiten	1
Produktgruppe	Radio
Funkuhr	Ja
CD-Player	Nein
Anzeigeart	digital
DAB+	Ja
KW	Nein
LW	Nein
MW	Nein
UKW	Ja

Schalterprogramm	S.1/B.3/B.7
Anzahl der Speicherplätze	16
RDS	Ja
Mit Netzteil	Ja
Montageart	sonstige
Internet-Radio	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Farbe	alu matt
EAN	4011334528715