


**BERKER Dreh-Potentiometer 1-10 V mit Schaltfunktion Up**
**Art. Nr. 289110**

- Zum Schalten und Steuern von EVG und 1 – 10 V Tronic-Trafo 105 W
- Kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung) inkl. Ersatzsicherung
- Mit Druck-Ausschalter
- Grundhelligkeit einstellbar
- Schraubklemmen
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Schaltstrom: 6 A
- Steuerstrom: 50 mA
- Achsmaß: 4 mm Ø
- Montageart: Up

Elektronisches Drehpotentiometer 1-10 V Hauselektronik - mit Druck-Ausschalter - zum Schalten und Steuern von EVG's und Tronic-Trafo's mit 1-10 V Schnittstelle - z.B. für Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen - Grundhelligkeit einstellbar - kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung) - mit Ersatzsicherung - mit Schraubklemmen - 230 V~ - 50/60 Hz - Schaltstrom 6 A - Steuerstrom 50 mA - Bei zu hohen Einschaltströmen sind Einschaltstrombegrenzer zu verwenden. Zur Sicherstellung gleicher Beleuchtungsstärken nur EVG's und Leuchtstofflampen gleicher Hersteller verwenden. Sicherungswechsel ohne Demontage der Abdeckung möglich. Bei Verwendung von NV-Halogenlampen empfehlen wir Berker Tronic-Trafo® mit 1-10 V Schnittstelle .

**Technische Information**

|                      |                  |                         |               |
|----------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| Montageart           | Unterputz        | Verwendbar mit IR-Taste | Nein          |
| Bemessungsstrom      | 6 A              | Gerätebreite            | 71 mm         |
| Nennspannung         | 230 V            | Gerätehöhe              | 71 mm         |
| Dimmung DALI         | Nein             | Gerätetiefe             | 50 mm         |
| Bedienungsart        | Dreh-/Druckknopf | Produktgruppe           | Einsatz       |
| Verwendbar mit Taste | Nein             | EAN                     | 4011334255765 |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung                             |
|---------|----------|---|
| Zubehör | 11357006 | Zentralstück K.1 anthrazit matt         |
| Zubehör | 11357004 | Zentralstück K.5 Edelstahl lackiert     |
| Zubehör | 11357003 | Zentralstück K.5 Aluminium              |
| Zubehör | 11357009 | Zentralstück K.1 polarweiß glänzend     |
| Zubehör | 11376086 | Zentralstück Q.x anthrazit samt         |
| Zubehör | 11371606 | Zentralstück S.1/B.x anthrazit matt     |
| Zubehör | 11371404 | Zentralstück S.1/B.x alu matt           |
| Zubehör | 11371909 | Zentralstück S.1/B.x polarweiß matt     |
| Zubehör | 11372089 | Zentralstück R.x polarweiß glänzend     |
| Zubehör | 11376089 | Zentralstück Q.x polarweiß samt         |
| Zubehör | 11378982 | Zentralstück S.1 weiß glänzend          |
| Zubehör | 11372045 | Zentralstück R.x schwarz glänzend       |
| Zubehör | 11378989 | Zentralstück S.1/B.x polarweiß glänzend |

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung                            |
|---------|----------|--|
| Zubehör | 11376084 | Zentralstück Q.x alu matt              |
| Zubehör | XXXX-001 | Zentralstück Drehdimmer: 1135xx,1137xx |