


**BERKER Q.x Berker.Net Bewegungsmelder 1,1m, alu samt**
**Art. Nr. 85341124**

- Erfassungsbereich 1,1 m: 12 x 16 m rechteckig
- Erfassungsbereich 2,2 m: 8 x 12 m rechteckig
- Taste für EIN/AUS/Automatik und Sonderfunktionen (Party, Teach-In, Sperre, Anwesenheitssimulation)
- Tastensperre
- Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange
- Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste
- Ansprechhelligkeit einstellbar: 5-1000lx
- Betriebsspannung vom Berker.NET Einsatz

Bewegungsmelder 1,1 m Q.1/Q.3 polarweiß, glänzend. Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.

**Technische Information**

Ausführung	Bewegungsmelder
Montageart	Unterputz
Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Ja
Vernetzbar	Ja
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Unterkriechschutz	Nein
Montagehöhe	1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite	8 m
Max. Reichweite frontal	12 m
Produktgruppe	Bewegungsmelder
Schalterprogramm	Q.1/Q.3/Q.7
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Ja
Tierschneise	Nein

Treppenlichtautomatik	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	alu samt
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Betriebsartenschalter	Ja
Min. Einschaltdauer	180 s
Max. Einschaltdauer	3 min
Ausschaltverzögerung selbstlernend	Nein
Erfassungswinkel horizontal	45 - 90 °
Farbe	Aluminium
Technologie	Berker.Net
RAL-Nummer (ähnlich)	9006
EAN	4011334443599

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	85320100	Nebenstelle für Bewegungsmelder
Zubehör	85421200	Universal-Tastdimmer 1fach
Zubehör	85421100	Tastdimmer (R, L)
Zubehör	85121100	Schalt-Einsatz 1fach
Zubehör	85121200	Relais-Einsatz