


BERKER S.1/B.x .net Jalousie Taste polarweiß glänzend
Art. Nr. 85241189

- Taste für Berker.Net Jalousie Einsatz
- Memoryfunktion, Partyfunktion mit Aussperrschutz
- Aufdruck Symbol Pfeile
- Jalousielaufzeit: 2 min
- Minimale Lamellenverstellzeit: 250 ms
- Umschaltzeit für Richtungswechsel: 0,6 s
- Betriebsspannung vom Berker.NET Einsatz

niedriger Eigenenergiebedarf, Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk und Nebenstellenbefehlen (Aussperricherung), LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Kontroll-LED für Aussperricherung, mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Demontageschutz, mit Aufdruck Symbol Pfeile

Technische Information

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|
| Zusammenstellung | Bedienaufsatz | Montageart | sonstige |
| Farbe | polarweiß glänzend | Werkstoff | Kunststoff |
| Technologie | Berker.Net | Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Integrierte Zeitschaltuhr | Nein | Halogenfrei | Ja |
| Mit Helligkeitssensoranschluss | Nein | Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Produktgruppe | Beschattung | Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Windsensor | Ja | RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Geeignet für Regensensor | Ja | Transparent | Nein |
| Mit Glasbruchmelderanschluss | Nein | Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Mit Astro-Programm | Nein | Nennspannung | 12 V |
| Nebenstelleneingang | Ja | Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Mit Memory-Funktion | Ja | Schalterprogramm | S.1/B.3/B.7 |
| Zufallsgenerator | Nein | EAN | 4011334370826 |
| Aussperricherung | Nein | | |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------|--------------------------|
| Zubehör | 85221100 | Jalousie-Einsatz Komfort |