


BERKER Kreuzschalter Einsatz 10 A Up
Art. Nr. 3037

- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Schaltwinkel: 3,5°
- Steckklemmen
- Betriebsspannung: 250 V AC
- Schaltstrom: 10/16 AX
- Montageart: Up

Wippschalter Modul-Einsätze Kreuz - beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme - für Beleuchtung und Kontrollschaltung - mit Steckklemmen - 10 AX - 250 V~ - Glimm- und Glühaggregate mit N-Klemme siehe Modul-Einsätze Zubehör.

Technische Information

Schaltungsart	Kreuzschalter
Bedienungsart	Wippe/Taste
Zusammenstellung	Basiselement
Tastschalter	Nein
Anzahl der Betätigungswippen	1
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Krallenbefestigung
Mit Montageplatte	Nein
Werkstoff	sonstige
Ausführung	Kreuzschalter
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Antibakterielle Behandlung	Nein
Oberflächenschutz	sonstige
Ausführung der Oberfläche	matt
Textfeld/Beschriftungsfläche	nein
Schaltstrom	10 AX (100 W (SBL))
Beleuchtung	optional

Beleuchtungsfunktion	Kontrolle und Orientierung
Beleuchtungsart	Glimmlampe
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK07
Nennspannung	250 V
Rückmeldekontakt	Nein
Anschlussart	Steckklemme
Heizungsschalter	Nein
Waschmaschinenschalter	Nein
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	42 mm
Einbautiefe	32 mm
Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Produkttyp	Schalter
Produktgruppe	Einsatz
EAN	4011334023395

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1687	LED-Aggregat 12-48 V