


THEBEN LUNA 110 24V mit AP-Lichtsensord
Art. Nr. T1104100

- analoger Dämmerungsschalter (auch für 24 V Betriebsspannung)
- externer Lichtsensor im Lieferumfang
- Anzeige des Kanal- und Schaltzustandes
- Schaltheelligkeit stufenlos einstellbar (2 – 50.000 lx)
- einstellbare Ein- und Ausschaltverzögerung 0 – 20 min
- DuoFix-Federsteckklemmen
- erweiterter Helligkeitsbereich und einstellbare Verzögerungszeit
- Nulldurchgangsschaltung zur Schonung von Relais-Kontakt und Leuchtmittel für eine höhere Lebensdauer
- Permanent-AUS und Permanent-EIN Funktion am Potenziometer einstellbar
- Standby Leistung 1,3 W (12 – 24 V Version 0,2 W)
- Einstellbereich Helligkeit 2 – 50.000 lx
- Einschaltverzögerung 0 – 20 min
- Schaltleistung 16 A
- Schaltleistung min. <10 mA
- Glüh-/Halogenlampenlast 3600 W
- LED-Lampe 2 – 8 W: 160 W (12 – 24 V Versionen 0 W!)
- Schutzart/Schutzklasse: IP20, Sensor IP55/II, Sensor IP65/III

Reiheneinbau-Dämmerungsschalter, Breite 35 mm, separater Aufbau - Lichtsensor (IP 54), 1,5 m Anschlusskabel, 5 Helligkeitsbereiche: 2 – 50 000 Lux, Ein-/Ausschalt- Verzögerung 0-20min., Testtaste, EIN/AUS permanent, unverz. LED Anzeige, DuoFix- Steckklemmen, Testtaste, Nulldurchgangsschaltung, 1 Wechsler 16AX/250V- mit LED-Anzeige, Klarsichtabdeckung plombierbar

Technische Information

| | | | |
|--|--------------|--------------------------------|---------------|
| Bemessungsspannung | 24 V | Max. Leitungslänge Lichtfühler | 100 m |
| Bemessungsfrequenz | 50 - 60 Hz | Schutzklasse Lichtfühler | II |
| Max. Glühlampenlast | 1400 W | Montageart Lichtfühler | Wandanbau |
| Max. Leuchtstofflampenlast | 1400 V·A | Montageart | DIN-Schiene |
| Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) | 1400 V·A | Breite in Teilungseinheiten | 2 |
| Bemessungsschaltstrom | 16 A | Einbautiefe | 69.2 mm |
| Einstellbereich Helligkeitswert | 2 - 50000 lx | Schutzart (IP) | IP20 |
| Mit programmierbarer Nachtabschaltung | Nein | Schutzart (IP) Lichtfühler | IP55 |
| Tasteingang | Nein | EAN | 4003468111161 |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------|----------------------------|
| Zubehör | T9070011 | Einbau-Lichtsensord analog |
| Zubehör | T9070001 | Fronttafeleinbausatz |
| Zubehör | T9070064 | Klemmenabdeckung |
| Zubehör | T9070416 | Aufbau-Lichtsensord analog |