


**BERKER KNX R.x Bewegungsmelder Einsatz für Montagehöhe 1,1 m**
**Art. Nr. 80262160**

- Erfassungsbereich: 12 x 16 m (1,1 m) bzw. 8 x 12 m (2,2 m)
- Erfassungswinkel einstellbar: 90 – 180 °
- Nachlaufzeit, Empfindlichkeit und Helligkeit einstellbar
- Zwei helligkeitsabhängige Funktionskanäle
- Mit Taste für Auto/Dauer EIN/Dauer AUS
- Master Slave Betrieb
- Frei programmierbare Funktionstaste
- Varianten für 1,1 m und 2,2 m Montagehöhe
- Montageart: Up

KNX Bewegungsmelder-Modul 1,1 m mit integriertem Busankoppler R.x. Bewegungsmelder-Modul mit integriertem Busankoppler. Erfassungswinkel von 90° bis 180°, manuell ohne Zubehör einstellbar (unabhängig rechts oder links). Vordefinierte Abschaltverzögerungszeit und Ansprechhelligkeit über Potentiometer am Gerät der ETS einstellbar. Betriebsmodustaste für Automatik, EIN, AUS oder zeitbegrenzt EIN. Taste auch als Tastsensor parametrierbar. Überwachungskanal helligkeitsunabhängig zur Einbindung in Alarmanlagen nutzbar. Mit integriertem Helligkeitssensor und Temperaturfühler. Inbetriebnahme mit KNX ETS und Easytool.

**Technische Information**

|                       |                 |                                       |                    |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|
| Bussystem KNX         | Ja              | Ansprechhelligkeit einstellbar        | Ja                 |
| Schalterprogramm      | R.1/R.3/R.8     | Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Nein               |
| Ausführung            | Bewegungsmelder | Ausschaltverzögerung selbstlernend    | Nein               |
| Montageart            | Unterputz       | Montagehöhe                           | 1,1 m              |
| Werkstoff             | sonstige        | Optimale Montagehöhe                  | 1,1 m              |
| Werkstoffgüte         | sonstige        | Max. Reichweite zu einer Seite        | 8 m                |
| Oberflächenschutz     | unbehandelt     | Max. Reichweite frontal               | 12 m               |
| Transparent           | Nein            | Anzahl der Kanäle                     | 3                  |
| Mit Busankopplung     | Ja              | Min. Einschaltdauer                   | 10 s               |
| Nebenstelleneingang   | Ja              | Max. Einschaltdauer                   | 30 min             |
| Unterkriechschutz     | Nein            | Type                                  | Bewegungsmelder    |
| Betriebsartenschalter | Ja              | Bauform                               | Up, Schalterdesign |
| Tierschneise          | Nein            | EAN                                   | 3250617153171      |
| Treppenlichtautomatik | Ja              |                                       |                    |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung                                |
|---------|----------|--------------------------------------------|
| Zubehör | XXXX-001 | Zentralstück für Bewegungsmelder: 8096046x |