


HOMEMATIC IP Wandtaster 6fach anthrazit für 55x55 Rahmen; HmIP-WRC6-A
Art. Nr. EQ-159828A0

- Für Beleuchtungs-, Jalousiesteuerung, ECO betrieb Heizung und Schutzmodus
- Als Tastenpaar und Einzeltasten parametrierbar.
- Direkte Wandmontage mit mitgelieferten Klebepad
- Montage auf Up-Dose
- Homematic 1-fach Rahmen im Lieferumfang
- Für Rahmen aus dem Berker Schalterprogramm S.1/B.x geeignet
- Funkreichweite: 200 m freies Feld
- Batterieversorgt: 2 x AAA Batterien

Der Homematic IP Wandtaster - 6-fach in Anthrazit ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems. Der universell einsetzbare Taster verfügt über drei Tastenpaare, über die sich per Funk verbundene Homematic IP Geräte ganz einfach und komfortabel steuern lassen. Je nach Bedarf, können die Tasten beispielsweise die Heizung in den Absenkmodus (Eco-Modus) versetzen oder das Licht schalten. Zudem können über eine Taste zeitgleich mehrere Szenenfunktionen ausgeführt werden. Denkbar wäre dann zum Beispiel, dass nach Tastendruck die Stehleuchte und die Spannungsversorgung des Heimkinosystems eingeschaltet und das Deckenlicht herabgedimmt werden. Ein austauschbares Beschriftungsfeld sorgt für den nötigen Überblick, welche Tasten bestimmten Funktionen oder Geräten zugeordnet wurden. Trotz der Vielzahl an eingebauten Tasten, ist die Wandtasterlösung nicht größer als ein normaler Lichtschalter und daher problemlos in vorhandene Systeme integrierbar. So werden zahlreiche Schalterserien für 55er-Rahmen der führenden Hersteller Berker, GIRA, Merten, JUNG, Busch-Jaeger, solo®, Busch® axcent, alpha, balance® SI und ELSO unterstützt. Die Montage kann an nahezu jedem beliebigen Ort in Funkreichweite, wahlweise per doppelseitigem Klebeband, oder ganz klassisch mit Schrauben erfolgen. Das entsprechende Montagematerial wird selbstverständlich mitgeliefert. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Universell einsetzbarer Funk-Wandtaster mit sechs Tasten zur komfortablen Steuerung von angelernten Geräten. Die Tasten können paarweise oder einzeln frei konfiguriert werden. Ermöglicht bspw. das Ein- oder Ausschalten von Lichtquellen und Szenarien. Individuelle Tastenbeschriftung über austauschbares Beschriftungsfeld. Einfache Integration in bestehende Schalterserien für 55er-Rahmen der führenden Hersteller. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service; Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI; Partnerlösungen von Drittanbietern.

Technische Information

Mit Handsender	Nein
Wandsender	Ja
Fenstersender	Nein
Mit Fernbedienung	Nein
Signalübertragung	Funk
Anzahl der Kanäle	6
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Schalterprogramm	55 x 55 mm
Oberflächenschutz	lackiert
Ausführung der Oberfläche	matt

Farbe	anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich)	7021
Transparent	Nein
Reichweite	200 m
Geeignet für Schalter	Ja
Geeignet für Dimmer	Nein
Geeignet für Jalousieschalter	Ja
Geeignet für Anzeigeelement	Nein
Farbe	anthrazit
Geeignet für Bewegungsmelder	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja
EAN	4047976598281