


WHD RDS/DAB+ Radio UP-RC 55x55mm weiß mit Fernbedienung
Art. Nr. 1130 1503 00100

- Doppeltuner DAB+ und UKW
- Lautsprecher Ausgang Mono/Stereo
- Line Out/LineIN umschaltbar
- Wecker, Sleep, Displayhelligkeit
- Lautstärkenbegrenzung
- benötigt tiefe Up-Dose oder Elektronikdose
- Musikleistung 2 x 1,3 W, Impedanz: 2 x 4 Ω
- passend zu vielen Schalterprogrammen namhafter Hersteller
- Bauform: Up, 55 x 55 mm

Das UP-Radio empfängt DAB-, DAB+ und UKW-Radiosender. Weiterhin verfügt es über einen rückseitigen Aux-Eingang zum Anschluss von einer weiteren Tonquelle wie z.B. dem Bluetooth-Receiver BTR 55 MK2. Es können je 9 DAB- und 9 UKW-Sender abgespeichert werden. Das DAB-/UKW-Radio UP passt in alle gängigen Schalterprogramme mit 55x55mm-Zentralplatte. Die Leistung des integrierten Stereoverstärkers wurde im Vergleich zum bewährten Vorgängermodell – RDS-Radio – mehr als verdoppelt! Hieran können zwei Lautsprecher - oder der ebenfalls weiter verbesserte UP-Lautsprecher KEL 55 angeschlossen werden. Die Bedienung erfolgt kinderleicht über nur zwei Tasten und einen Drehregler. Über das Menü können viele weitere Funktionen wie z.B. Wecker, Sleep, Display-Helligkeit, Maximallautstärke ... eingestellt werden. Für den Betrieb z.B. in einem Hotel kann das Scannen von Radiosendern gesperrt werden, um ein versehentliches Verstellen zu verhindern. Das DAB-/UKW-Radio kann sogar über die optionale Fernbedienung gesteuert werden und wird mit einer Wurfantenne ausgeliefert, die ins Leerrohr geschoben werden kann. Die Antenne des DAB+ UP-Radios wird in Abhängigkeit des Materials der Wand mehr oder weniger abgeschirmt. Der Empfang kann dadurch beeinflusst werden. Prüfen Sie daher vor der Installation, ob am geplanten Einbauport UKW-/DAB+ Radiosender empfangen werden können. Ihre individuelle Empfangsprognose von DAB+ Radiosendern können Sie auf folgender Internetseite: www.digitalradio.de abrufen. Für den besten Empfang empfehlen wir den Anschluss an die Hausantenne.

Technische Information

Ausführung	Einbau	LW-Empfänger	Nein
Farbe	weiß	Schalterprogramm	55 x 55 mm
Produktgruppe	Radio	MW-Empfänger	Nein
Funkuhr	Nein	UKW-Empfänger	Ja
CD-Player	Nein	Anzahl der Speicherplätze	18
Anzeigeart	digital	RDS	Ja
DAB+	Ja	Mit Netzteil	Nein
Internet-Radio	Nein	Type	mit Fernbedienung
KW-Empfänger	Nein	EAN	4043106039365

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1120 0104 01500	IR-Fernbedienung RC DAB, silber
Zubehör	9024660000	Zwischenring für Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 polarweiß