

BERKER S.1/B.x Notruf Set komplett 24 V DC polarweiß matt
Art. Nr. 52009909


- Set bestehend aus:
- Zugtaster mit Rahmen, Lichtsignal mit Rahmen
- Abstelltaster mit Rahmen, Netzteil mit Rahmen
- Akustische und visuelle Signalisierung
- Abstellen des Notrufes mit Abstelltaster am Notfallort
- Überwachung rufauslösender Geräte auf Drahtbruch
- Spannungsversorgung über Netzteil mit 24 V DC
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Montageart: Up

Notruf-Set komplett Berker S.1 polarweiß, matt 24 V=, 5 ... 40 °C Notrufsystem für behindertengerechte WC-Räume nach DIN VDE 0834 Für die Montage in handelsübliche Einbaudosen nach DIN 49073-1 IP40 (Berührungsgeschützt ab 1mm, kein Wasserschutz) Set bestehend aus: Lichtsignal mit Rahmen Zugtaster mit Rahmen Abstelltaster mit Rahmen Netzteil mit Rahmen Das Notrufset eignet sich für WC-Räume in Senioren- und Pflegeheimen, Arztpraxen, aber auch für öffentlich zugängliche Gebäude z.B. Ämter, Restaurants, Kaufhäuser, etc. Für die Montage in handelsübliche Einbaudosen nach DIN 49073-1. - Abstellen des Notrufes über Abstelltaster am Notfallort - Akustische und visuelle Signalisierung eines Notrufes am Lichtsignal nach Betätigung des Zugtasters - Spannungsversorgung über Netzteil mit 24 V= - Zentralstück-Steckbefestigung - Überwachung rufauslösender Geräte auf Drahtbruch - akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar - Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar - für Mehrfachkombinationen geeignet - mit Schraubklemmen

Technische Information

Ausführung	Komplettset	Gerätehöhe	185 mm
RAL-Nummer (ähnlich)	9010	Schalterprogramm	S.1
Produktgruppe	Notrufsystem	Gerätetiefe	155 mm
Nennspannung DC	24 V	Farbe	polarweiß matt
Schutzart (IP)	IP20	EAN	4011334353911
Gerätebreite	100 mm		