


**HOMEMATIC IP Jalousieaktor 4fach REG HmIP-DRBLI4**
**Art. Nr. EQ-154362A0**

- für Jalousie- und Rollladensteuerung
- Mit 230 V Eingänge für Vorortbedienung für jeden Kanal
- 4-Kanal-Rollladen-/Jalousieaktor, für 2,2 A/500 W Motorlast je Kanal
- Konfigurierbar als Taster-, Schalter- oder Sensorinterface (230 V Potentiale)
- Schaltleistung: 500 VA pro Kanal
- Lastart: Induktive Last
- Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C
- Funkreichweite: 190 m freies Feld
- Versorgungsspannung: 230 V AC
- Montageart: REG, 4 TE; 72 x 90 x 69 mm (L x B x T)

Der Homematic IP Jalousieaktor für die Hutschienenmontage - 4-fach steuert bis zu vier Jalousien, Rollläden oder Markisen direkt vom Verteilerschrank aus - und eignet sich dank der Funk-Kommunikation ideal zum Nachrüsten. Die smarte Steuerung von konventionellen Rohrmotoren ermöglicht beispielsweise ein entspanntes Aufwachen in den Morgenstunden oder eine zusätzliche Absicherung der eigenen vier Wände in der Dämmerung. Neben Rollläden und Markisen steuert der smarte Aktor auch die Lamellenposition von Jalousien oder Raffstores. Über individuelle Automatisierungen können die Beschattungselemente automatisch, über Zeitprofile oder in Abhängigkeit von Sonnenauf- und Sonnenuntergang gesteuert werden. Jeder Kanal kann auf eine unterschiedliche Phase gelegt und dadurch unabhängig, mit einer maximalen Leistungsaufnahme von bis zu 500 W, gesteuert werden. Neben den ausdauernden Schaltrelais verfügt der smarte Aktor auch über acht Eingänge für herkömmliche 230 V-Taster oder Schalter, wodurch diese problemlos weiterverwendet werden können. Der Jalousieaktor lässt sich darüber hinaus flexibel über Taster und Fernbedienungen von Homematic IP und per Sprachbefehl (über Amazon Alexa oder Google Assistant) steuern. Dank stabiler Federkraftklemmen gestaltet sich der Anschluss besonders einfach. Sogar ohne vorherige Programmierung können die Funktion und die Verkabelung über das beleuchtete Display und die Gerätetasten bereits während der Installation direkt am Gerät überprüft werden. Die Einrichtung kann wahlweise per kostenloser Smartphone-App mit gebührenfreiem Cloud-Service über den Homematic IP Access Point oder mit der lokal betriebenen Zentrale CCU3 vorgenommen werden. Alternativ ist eine Einbindung über zahlreiche Partnerlösungen möglich. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter [www.homematic-ip.com](http://www.homematic-ip.com). Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften: Ermöglicht die Steuerung von bis zu vier elektrischen Jalousien, Rollläden oder Markisen mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 500 W pro Kanal. Eignet sich dank Funk-Kommunikation ideal zum Nachrüsten. Bietet neben vier Schaltausgängen auch acht Eingänge für konventionelle 230 V-Taster oder Schalter, wodurch bestehende Taster/Schalter weiterverwendet werden können. Beschattungselemente können alternativ flexibel über Homematic IP Taster, Funk-Fernbedienungen, per App und Sprachbefehl (in Verbindung mit Amazon Alexa oder Google Assistant) gesteuert werden. Die Montage auf Standard-Hutschienen gestaltet sich dank Federkraftklemmen besonders einfach. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service; Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI; Partnerlösungen von Drittanbietern.

**Technische Information**

Zusammenstellung	Basiselement
Integrierte Zeitschaltuhr	Ja
Mit Helligkeitssensoranschluss	Ja
Geeignet für Windsensor	Ja
Geeignet für Regensensor	Ja
Mit Astro-Programm	Ja
Nebenstelleneingang	Nein
Mit Memory-Funktion	Ja
Zufallsgenerator	Nein
Montageart	REG
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast

Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	sonstige
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	sonstige
RAL-Nummer (ähnlich)	7035
Transparent	Nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Nennspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Kompatibel mit Google Assistant	Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja
EAN	4047976543625