



FERMAX Cityline Codetastatur für Renz Briefkästen

Art. Nr. **F7454**

- Einbau in Renz-Briefkastenfront
- Maximal 100 unterschiedliche Codes speicherbar
- 4 bis 6-stellige Zahlenkombinationen
- Zwei Relais potentialfrei, Kontaktbelastung max. 24 V DC, 1 A
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar
- Akustische und visuelle Rückmeldung

Funktionsmodul zum Einsetzen in Fremdtürstationen wie Renz Briefkästen mit folgenden Merkmalen: für 4-6 stellige Zahlenkombinationen; zum Aktivieren von 1 oder 2 Relais (z.B. Tür öffnen und Licht anschalten); - 2 Relais on board; Schaltspannung: max. 24V, 1A; Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar; Für bis zu 100 verschiedene Benutzer/ Codes; Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal und LED-Anzeige; Tasten blau LED hinterleuchtet

Technische Information

Ausführung	sprechen/klingeln
Installationstechnik	Bus-System
Breite	105.2 mm
Höhe	95 mm

Tiefe	30 mm
Farbe	Silber
EAN	8424299074542