


HAGER KNX-RF Zwischenstecker
Art. Nr. HTRC270D

- Für das Hager KNX-RF System
- Quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster-Schließer
- ETS Zusatz-Funktionen: 6 Szenen, Betriebsart EIN/AUS, Zwangssteuerung, Zustandsanzeige
- Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger
- Werkzeuglose quicklink Konfiguration über Tasten und LED Anzeige
- Integration in KNX mittels Hager KNX Medienkoppler
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W
- Konventionelle-/elektronische Trafos: 1600 VA/1200 W
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Bauform: Steckdosenadapter
- Montageart: Ap, 98 x 54 x 77 mm (L x B x T)

Technische Information

Bussystem KNX	Nein	Geeignet für C-Last	Ja
Bussystem KNX-RF (Funk)	Ja	Verschiedene Phasen anschließbar	Nein
Bussystem Funkbus	Ja	Mit Busankopplung	Nein
Funk bidirektional	Ja	Busmodul abnehmbar	Nein
Montageart	sonstige	Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Vor Ort-/Handbedienung	Ja	Schutzart (IP)	IP30
Mit LED-Anzeige	Ja	EAN	3250615989376