


**WHD LR 20 mono GE Up Lautstärkereger für Gira Schalterprogramm**
**Art. Nr. 1150 0520 00309**

- passend zu Gira Schalterprogramm: System 55, E2, Event, Esprit und Standard 55
- Lautstärkereger für 4-, 8-, 20 Ohm
- Impedanz: 4 Ohm
- Nennleistung: 20 W
- Einbautiefe: 43 mm
- Bestückung: Widerstandsnetzwerk, durchdrehb. Drehsch. mit 9 Lautstärkestufen und 3 Nullst.

Lautstärkereger geeignet für Restaurants, Hotelbadezimmer, Der LR 20 Mono ist mit einem durchdrehbaren Drehschalter und einem Widerstandsnetzwerk bestückt. Deshalb eignet er sich besonders zur Verwendung in öffentlichen Gebäuden. Die Metalltragplatte wird an einer Standard-Unterputzdose mit einer Tiefe von 63 mm angeschraubt. Sie ist für die Jalousieschalterabdeckung mit Drehknopf des jeweiligen Schalterprogramms vorbereitet. Diese Teile sind im Elektro-Fachgroßhandel erhältlich. Genaue Bestellbezeichnung in Abhängigkeit des Schalterprogramms siehe Tabelle am Ende des Kapitels Audioelektronik.

**Technische Information**

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige	EAN	4043106009566
Zubehör	Ja		