



BERKER Wipptaster für Hotelcard- Schalteraufsatz 2 A Up
Art. Nr. 505601

- Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Steckklemmen
- Betriebsspannung: 250 V AC
- Taststrom: 2 A
- Montageart: Up

Tastereinsatz für Hotelcard-Schaltearaufsatz Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer Modul-Einsätze 2 A, 250 V~ - für Beleuchtung und Kontrollschaltung - mit Steckklemmen

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement
Ausführung	Einzeltaster
Bedienungsart	Hotelcard
Anzahl der Kontakte als Öffner	1
Anzahl der Kontakte als Schließer	1
Ausführung	Wechsler für Hotelcard
Nennspannung	250 V
Bemessungsstrom	2 A
Mit Beleuchtung	Nein
Mit Signallampe	Nein
Rückmeldekontakt	Nein
Anschlussart	Steckklemme
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Krallenbefestigung
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige

Halogenfrei	Ja
Antibakterielle Behandlung	Nein
Oberflächenschutz	unbehandelt
Transparent	Nein
Aufdruck	ohne
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	41 mm
Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Produkttyp	Taster
Schaltstrom	2 A
Produktgruppe	Einsatz
EAN	4011334289005

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1687	LED-Aggregat 12-48 V