


HOMEMATIC IP Garagentortaster HmIP-WGC
Art. Nr. EQ-150586A0

- Bedientaster/Fernschalteingang für Garagenantriebe
- Multifunktions-taster: Schließen, Öffnen, Stoppen, Richtung umkehren
- Potentialfreier Relaisausgang, max. Schaltleistung: 24 V/1 A
- Funkreichweite: 200 m im freien Feld
- Batterieversorgt: 2x AA Batterien, Batteriebensdauer: 2 Jahre
- Montageart: Ap, 85 x 85 x 30 mm (L x B x T)

Der Homematic IP Garagentortaster steuert Garagentorantriebe innerhalb des Homematic IP Smart-Home-Systems. Der robuste Taster ersetzt herkömmliche Garagentortaster und bindet den Garagentorantrieb direkt in das Homematic IP System ein. Ist der Garagentortaster erst einmal über die Homematic IP App eingerichtet, lässt sich das Garagotor per Taster, Homematic IP Fernbedienung oder ganz bequem auch von unterwegs über die Smartphone-App steuern. So sind alle typischen Funktionen wie Öffnen und Schließen einfach auf Knopfdruck möglich. Mit individuell einstellbaren Garagentorgruppen in der App lassen sich z. B. auch gleich mehrere Fernbedienungen für ein Garagotor nutzen. Die Stromversorgung des Homematic IP Garagentortasters kann kabellos mit Batterien, per Steckernetzteil oder direkt über den Garagentorantrieb erfolgen. Die hierfür benötigten Kabeldurchführungen befinden sich auf der Geräte-rückseite. Das benötigte Montagematerial wird selbstverständlich mitgeliefert. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Ermöglicht das Öffnen und Schließen von Garagentoren in Verbindung mit Garagentorantrieben. Ersetzt herkömmliche Garagentortaster durch eine intelligent gesteuerte Lösung. Individuelle Konfiguration und einfache Inbetriebnahme über die Homematic IP App. Flexibler Einsatz wahlweise mit Batterien, über ein Steckernetzteil oder die Spannungsversorgung des Garagentorantriebs. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service; Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI; Partnerlösungen von Drittanbietern.

Technische Information

Anwendung	steuern elektrischer Verbraucher	Farbe	weiß
Einsatzbereich	Zutritt/Torantriebe	RAL-Nummer (ähnlich)	9016
Versorgung	Fremdversorgt	Transparent	Nein
Geeignet für Schalteinsatz	Ja	Mit LED-Anzeige	Nein
Raumtemperaturregelung	Nein	Anzahl der Tasten	1
Mit Abdeckung	Ja	Anzahl der Betätigungspunkte	1
Werkstoff	Kunststoff	Funkgesteuert	Ja
Werkstoffgüte	Thermoplast	Ausführung der Schnittstelle	sonstige
Halogenfrei	Ja	Bluetooth-Schnittstelle	Nein
Oberflächenschutz	sonstige	Kompatibel mit Google Assistant	Ja
Technologie	Funk	Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja
Ausführung der Oberfläche	matt	EAN	4047976505869

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	EQ-142561A0	HOMEMATIC IP Schlüsselbundfernbedienung Zutritt