


**THEBEN TR 611 top 2 24V 1 Kanal / 84 Speicherplätze**
**Art. Nr. T6114100**

- digitale Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm und integriertem Ferienprogramm und 2 Zufallsprogrammen
- Schnittstelle für OBELISK top2 Speicherkarte (PC-Programmierung)
- Nulldurchgangsschaltung für relaischonendes Schalten und hohe Lampenlasten (nicht bei 24 V Geräten)
- EIN-AUS Schaltzeiten
- Schaltungsvorwahl
- Dauerschaltung EIN/AUS
- integrierter Betriebsstundenzähler
- Displaybeleuchtung (abschaltbar)
- Impuls- und Zyklusprogramm
- PIN-Codierung
- automatische Sommer-/Winterzeitschaltung
- TR 611 (1 Kanal + externer Eingang) / TR622 (2 Kanal + 2 externe Eingänge)

Reiheneinbau-Digital-Schaltuhr mit werkseitig eingestellter Uhrzeit, textorientierte Bedienung im Display, Schnittstelle für Speicherkarte, Breite 35 mm, Federsteckklemmen, 10 Jahre Gangreserve und programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung, Tages- und Wochenprogramm, kürzeste Schaltzeit 1 Min., Dauerschaltung EIN / AUS / AUTO, Schaltungsvorwahl, 56 Speicherplätze., PIN- Codierung, 1 Kanal, 1 Wechsler 16A/250 V~.

**Technische Information**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Montageart                           | DIN-Schiene |
| Anzahl der Kanäle                    | 1           |
| Versorgungsspannung                  | 12 - 24 V   |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC/DC       |
| Frequenz der Versorgungsspannung     | 50 - 60 Hz  |
| Gangreserve in Jahren                | 10          |
| Ganggenauigkeit pro Tag              | 0.25 s      |
| Textführung im Display               | Ja          |
| Externe Programmierung               | Ja          |
| Mit Speicherkarte                    | Ja          |
| 60 min Programm                      | Ja          |
| 24 h Programm                        | Ja          |
| Wochenprogramm                       | Ja          |
| Jahresprogramm                       | Nein        |
| Ferienprogramm                       | Ja          |
| Impulsprogramm                       | Ja          |
| Zyklusprogramm                       | Ja          |
| Astroprogramm                        | Nein        |
| Zufallsprogramm                      | Nein        |
| Betriebsstundenzähler                | Ja          |

|   |               |
|---|---------------|
| Netzsynchon                               | Nein          |
| Quarzgesteuert                            | Ja            |
| Funkgesteuert                             | Nein          |
| Funkgesteuert (DCF77)                     | Nein          |
| GPS                                       | Nein          |
| Kontaktausführung                         | Wechsler      |
| Kürzeste Schaltzeit Kanal 1               | 0.016 min     |
| Anzahl der Speicherplätze                 | 56            |
| Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | Ja            |
| Handbedienung                             | Ja            |
| Externer Tastereingang                    | Ja            |
| Schaltungsvorwahl                         | Ja            |
| Nennschaltstrom bei 250 V AC              | 16 A          |
| Potenzialfreier Schaltkontakt             | Ja            |
| Schutzart (IP)                            | IP20          |
| Breite in Teilungseinheiten               | 2             |
| Breite                                    | 35 mm         |
| Höhe                                      | 90 mm         |
| Tiefe                                     | 60 mm         |
| EAN                                       | 4003468613016 |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung                |
|---------|----------|----------------------------|
| Zubehör | T9070404 | Speicherkarte OBELISK top2 |
| Zubehör | T9070064 | Klemmenabdeckung           |
| Zubehör | T9070409 | PC-Set OBELISK top2/3      |

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung          |
|---------|----------|----------------------|
| Zubehör | T9070001 | Fronttafeleinbausatz |