


**BERKER Antennen-Steckdose 2-Loch Durchgangsdose BD1524 4-240MHz**
**Art. Nr. 4515**

- Durchgangsdose
- Mit Endwiderstand als Enddose verwendbar
- HDTV geeignet
- Sperrt Gleichspannung
- Mit Entkopplungsmittel
- Mit Schraubklemmen
- Breitbandtechnologie: 5 – 2400 MHz
- Anschlussdämpfung: 10 – 20 dB
- Montageart: Up

**Technische Information**

Ausführung	Durchgangsdose
Produktgruppe	TV/Radio
Montageart	Unterputz
Abdeckung	ohne
Anschlussdämpfung bei 860 MHz	15 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz	2 dB
Anzahl der Auslässe	2
Geeignet für Kabelmodem	Nein

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz	0.8 dB
TV-Frequenzband	4 - 2400 MHz
Fernspeisetauglich	Nein
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	sonstige
EAN	4011334029588

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Zentralstück: 1039xx,1201xx,1486xx,1203xx