


BERKER Jalousie Schliessschalter für Profil-Halbzyylinder 2polig
Art. Nr. 382210

- Tast-Rastfunktion und 0-Stellung
- Für zentrale Schließanlagen
- Für genormtes Profil-Halbzylinderschloss 40 mm
- Ohne Spreizkrallen
- Schraubklemmen
- Betriebsspannung: 250 V AC
- Schaltstrom: 10 AX (100 W LED (SBL))
- Montageart: Up

Jalousie-Schliessschalter für Profil-Halbzyylinder Modul-Einsätze. Jalousie-Schliessschalter für Profil-Halbzyylinder 2-polig für zentrale Schließanlagen, mit Tastrastfunktion, mit Schraubklemmen, ohne Spreizkrallen. Nicht für wg Up geeignet. Hinweise der Motorenhersteller beachten.

Technische Information

Schaltstrom	10 AX (100 W Bemessungsleistung (SBL))
Zusammenstellung	Basiselement
Ausführung	Schalter 2-polig
Bedienungsart	Schlüssel
Mit elektrischer Verriegelung	Ja
Ausführung	2-polig
Mechanisch bedienbar	Ja
Elektronisch bedienbar	Nein
Montageart	Unterputz
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige

Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Type	ohne Erdungskontakt
Transparent	Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche	false
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Nennspannung	250 V
Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
EAN	4011334190738

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Zentralstück: 1506xx, 1504xx, 1508xx, 1518xx
Zubehör	XXXX-002	Schließzylinder: 1818xx
Zubehör	XXXX-003	Trennrelais: 2969, 2919
Zubehör	XXXX-004	Trennrelais: 2930, 2931