


RUTENBECK Montageadapter für BNC-C/IEC/ Cinch-Buchse 2-fach (ohne Buchse) grau
Art. Nr. N170 000 63

- Up-Montageadapter für BNC-C/IEC/ Cinch-Buchsen2-fach, für handelsübliche TAE-Zentralstücke, kombinierbar mit ZSt UM-MA 2 und Abdeckplatte AP
- abbrechbarer Tragring für Stegversion
- Maße: (L x B x T) 70 x 70 x 17 mm

Montageadapter, 2-fach, Unterputz, für BNC-C/IEC/Cinch-Buchsen, abbrechbarer Tragring für Stegversion, für Abdeckungen der Elektro-Installationsmaterial-Hersteller, mausgrau (ähnlich RAL 7005); - für zwei Buchsen KM-BNC-C/IEC/Cinch oder vergleichbare, Ø max. 15 mm; - Tragadapter aus Zinkdruckguss; - abbrechbarer Tragring für Stegversion; - metrische Schrauben für Zentralstücke; - passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, usw.)

Technische Information

| | |
|----------------------|--------------|
| Zusammenstellung | Basiselement |
| Verwendung | Cinch |
| Tragring | Ja |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | grau |
| Halogenfrei | Ja |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7005 |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
| Gerätebreite | 70 mm |
| Gerätehöhe | 70 mm |
| Gerätetiefe | 17 mm |
| EAN | 4043921655863 |