


**BERKER Serie 1930 Wechselschalter Drehsch., Aus/Wechsel, S1930/Glas/R.classic**
**Art. Nr. 387603**

- Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Schraubklemmen
- Betriebsspannung: 250 V AC
- Schaltstrom: 10 AX
- Montageart: Up

Drehschalter, Aus/Wechsel, Serie 1930/Glas/R.classic

**Technische Information**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Schaltungsart                | Wechselschalter                        |
| Bedienungsart                | Drehknopf                              |
| Schaltstrom                  | 10 AX (100 W Bemessungsleistung (SBL)) |
| Zusammenstellung             | Basiselement                           |
| Tastschalter                 | Nein                                   |
| Montageart                   | Unterputz                              |
| Befestigungsart              | Krallenbefestigung                     |
| Mit Montageplatte            | Nein                                   |
| Werkstoff                    | sonstige                               |
| Ausführung                   | Drehschalter, Aus/Wechsel              |
| Werkstoffgüte                | sonstige                               |
| Halogenfrei                  | Ja                                     |
| Antibakterielle Behandlung   | Nein                                   |
| Oberflächenschutz            | sonstige                               |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein                                   |
| Beleuchtung                  | optional                               |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Beleuchtungsfunktion          | sonstige      |
| Beleuchtungsart               | sonstige      |
| Geeignet für Schutzart (IP)   | IP20          |
| Nennspannung                  | 250 V         |
| Rückmeldekontakt              | Nein          |
| Anschlussart                  | Schraubklemme |
| Heizungsschalter              | Nein          |
| Waschmaschinenschalter        | Nein          |
| Gerätebreite                  | 71 mm         |
| Gerätehöhe                    | 71 mm         |
| Gerätetiefe                   | 42 mm         |
| Einbautiefe                   | 32 mm         |
| Min. Tiefe der Gerätedose     | 35 mm         |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein          |
| Produktgruppe                 | Einsatz       |
| EAN                           | 4011334489290 |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung                                 |
|---------|----------|---|
| Zubehör | 168000   | LED-Aggregat mit N-Klemme                   |
| Zubehör | 168001   | LED-Aggregat ohne N-Klemme                  |
| Zubehör | XXXX-001 | Zentralstück mit Knebel: 1647xx,100120xx    |
| Zubehör | XXXX-002 | Zentralstück mit Knebel Porzellan: 16476xxx |
| Zubehör | XXXX-003 | LED Modul für Drehtaster/-schalter: 16800x  |