


BERKER Wechselschalter Einsatz 16 A Up
Art. Nr. 303616

- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Schaltwinkel: 3,5°
- Steckklemmen
- Betriebsspannung: 250 V AC
- Schaltstrom: 10/16 AX
- Montageart: Up

Wippschalter-Einsatz, Aus/Wechselschalter beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar.

Technische Information

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| Schaltungsart | Wechselschalter | Beleuchtungsart | Glimmlampe |
| Bedienungsart | Wippe/Taste | Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Zusammenstellung | Basiselement | Schlagfestigkeit | IK07 |
| Tastschalter | Nein | Nennspannung | 250 V |
| Anzahl der Betätigungswippen | 1 | Rückmeldekontakt | Nein |
| Montageart | Unterputz | Anschlussart | Steckklemme |
| Befestigungsart | Krallenbefestigung | Heizungsschalter | Nein |
| Mit Montageplatte | Nein | Waschmaschinenschalter | Nein |
| Werkstoff | sonstige | Gerätebreite | 71 mm |
| Ausführung | Wechselschalter | Gerätehöhe | 71 mm |
| Werkstoffgüte | sonstige | Gerätetiefe | 41.6 mm |
| Halogenfrei | Ja | Einbautiefe | 32 mm |
| Antibakterielle Behandlung | Nein | Min. Tiefe der Gerätedose | 35 mm |
| Oberflächenschutz | sonstige | IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein | Produkttyp | Schalter |
| Schaltstrom | 16 AX (200 W (SBL)) | Produktgruppe | Einsatz |
| Beleuchtung | optional | EAN | 4011334447702 |
| Beleuchtungsfunktion | Kontrolle und Orientierung | | |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|---------|----------------------|
| Zubehör | 1687 | LED-Aggregat 12-48 V |