


HAGER KNX Schalt-/Jalousieaktor 10/5fach 16 A C-Last REG
Art. Nr. HTYA610D

- Beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich
- Handbedienung am Aktor pro Kanal über Taste (Einflächenbedienung)
- Zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
- Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
- Mit QuickConnect Steckklemmen
- Betriebsspannung über Bus: 21 – 32 V DC
- 230 V LED-Lampen/Energiesparlampen: 18 x 23 W/12 x 23 W
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W
- Konventionelle-/elektronische Trafos: 1600 VA/1200 W
- Montageart: REG, 4 TE (4fach, 6fach) bzw. 6 TE (8fach, 10fach)

Technische Information

Funk bidirektional	Nein
Montageart	REG
Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Größe	6 TE
Mit LED-Anzeige	Ja
Geeignet für C-Last	Ja
Kanalzahl	10/5

Verschiedene Phasen anschließbar	Ja
Mit Busankopplung	Ja
Busmodul abnehmbar	Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Schutzart (IP)	IP20
EAN	3250616059757