


BERKER .net Universal-Schalteinsatz 1fach Up
Art. Nr. 85121100

- Betriebsspannung: 230 V AC
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 – 400 W
- Dimmbare 230 V LED-Lampen: 5 – 70 W
- Dimmbare Energiesparlampen: 13 – 80 W
- Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 – 400 VA
- Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 25 – 400 W
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m
- Montageart: Up

50/60 Hz, Leistungsaufnahme (Standby)

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement
Montageart	Unterputz
Nebenstelleneingang	Ja
Lichtwertspeicher	Nein
Verwendbar mit Taste	Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein
Verwendbar mit Funktaste	Ja
Ausführung	eckiger Tragring
Verwendbar mit IR-Taste	Nein
Montageart	Unterputz

Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Oberfläche	sonstige
Ausführung der Oberfläche	nicht zutreffend
Transparent	Nein
Nennspannung	230 V
Kanalzahl	1
Befestigungsart	Krallenbefestigung
Produktgruppe	Einsatz
EAN	401 1334375944

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Taste für Schalter/Dimmer 1fach: 85141xx
Zubehör	XXXX-002	Bewegungsmelder: 8534xx
Zubehör	XXXX-003	KNX Funk Taste 1fach quicklink: 85145xx
Zubehör	XXXX-004	KNX Funk Taste 4fach quicklink: 8564xx